



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 234-3333    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 100-0000    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 234-3333    РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ

Артикул: АК ИП-1304А



На  
В  
  
То  
  
Мо  
Вт  
  
Ти  
  
Ко  
ка

## Описание АК ИП-1304А

Нагрузка электронная программируемая модульная АК ИП-1304А: Ток до 10 А; Напряжение до 500 В; Мощность до 300 Вт; Интерфейс RS-232, опционально: дистанционное управление по интерфейсу КОП (используется только один адрес); Одновременная индикация I/ U/ P (4,5 разр.); Установка ограничения по мощности; Для работы требуется шасси З300С или З302С; Масса 3,5 кг.

Благодаря наличию 2-х базовых шасси З300С и З302С имеется возможность набора требуемого сочетания нагрузочной мощности и числа измерительных каналов (установкой от 1 до 4-х сменных модулей).

Дискретная установка входных параметров (непосредственным набором на клавиатуре или в пошаговом режиме).

## Характеристики АК ИП-1304А

Параметр	Значения
Входные параметры	
Напряжение на нагрузке	500 В
Ток в нагрузке	10 А
Потребляемая мощность	300 Вт
Режим постоянного напряжения	
Диапазон установки	0...500 В
Погрешность установки	$\pm(0,1\% \cdot U_{\text{уст}} + 0,1\% \cdot U_{\text{конечн}})$
Дискретность установки	0,13 В
Режим постоянного сопротивления	
Диапазон установки (Ом)	2,666...50 50...18750
Погрешность установки	$\pm(0,2\% \cdot R_{\text{уст}} + 0,1\% \cdot R_{\text{конечн}})$
Дискретность установки	13,33 МОм
Режим постоянного тока, статический режим	
Диапазон установки	0...1 / 10 А
Погрешность установки	$\pm(0,2\% \cdot I_{\text{уст}} + 0,2\% \cdot I_{\text{конечн}})$
Дискретность установки	0,27 / 2,7 мА
Режим постоянной мощности	
Диапазон установки	300 Вт
Погрешность установки	$\pm(0,5\% \cdot P_{\text{уст}} + 0,5\% \cdot P_{\text{конечн}})$
Дискретность установки	0,08 Вт
Измерение напряжения	
Диапазон (разрешение)	0...199 В / 500 В (0,01 / 0,1В)
Погрешность измерения	$\pm(0,05\% \cdot U_{\text{изм}} + 0,05\% \cdot U_{\text{конечн}})$
Измерение тока	
Диапазон (разрешение)	0...10 А (1 мА)
Погрешность измерения	$\pm(0,2\% \cdot I_{\text{изм}} + 0,2\% \cdot I_{\text{конечн}})$
Общие данные	
Интерфейс шасси	RS-232 (КОП – опция)
Габаритные размеры	108 x 143 x 405 мм

Масса	3,5 кг
-------	--------

## Комплектация АКИП-1304А

№	Наименование	Количество
1.	Нагрузка электронная программируемая модульная АКИП-1304А	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**