



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-3414/2



Ко
на

Ча
ОТ

Ча
ДС

Вь
со

На
пи

Описание АКИП-3414/2

- Функциональный генератор (2 в 1: генератор + усилитель);
- 1 выходной канал;
- Диапазон частот: 0,05 Гц – 5 МГц;
- Высокое выходное напряжение 30 Впик-пик;
- Стандартные сигналы: синусоида, прямоугольник, треугольник, импульс;
- Режим усилителя (вход внешнего сигнала);
- Вход/выход внешней модулирующей частоты (VCO/OCV), выход синхронизации ТТЛ-уровня;
- Встроенный частотомер;
- Защита выхода от обратных напряжений;
- Компактный размер, алюминиевый корпус.

Характеристики АКИП-3414/2

Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	0,05 Гц
Частотный диапазон ДО	5 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±2 е.м.р.
Выходной уровень (минимум)	10 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	30 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
Экран (см, разрешение)	да
Особенности	Стандартные формы сигналов - 4 вида. Режим усилителя (вход внешнего сигнала). Встроенный частотомер до 30 МГц. Защита выхода от обратных напряжений (до 120 В). Вход внешней модулирующей частоты VCO/OCV.

Комплектация АКИП-3414/2

№	Наименование	Количество
1	Генератор сигналов специальной формы АКИП-3414/2	1
2	Сетевой шнур	1
3	Соединительный кабель (BNC)	1
4	Нагрузка 50 Ом	1
5	Адаптер BNC-гнездо 4 мм	1
6	Адаптер BNC – штекер 4 мм	1
7	Тройник BNC	1
8	Аттенуатор 40 дБ	1
9	Руководство по эксплуатации	1

