



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 495-350-70-33
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 800-350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-3425/3

АК ИП-3425/3



Ко
ка
Ча
ОТ
Ча
ДС
Ви
мо
ГК
Ин

Описание АК ИП-3425/3

- Количество каналов: 2;
- Частотный диапазон ОТ: 1 мкГц;
- Частотный диапазон ДО: 100 МГц;
- Опорный генератор (погрешность установки частоты): $\pm 1 \times 10^{-6}$;
- Выходной уровень (минимум): 1 мВпик-пик;
- Выходной уровень (максимум): 10 Впик-пик;
- Выходной импеданс (Ом): 50; ЦАП (бит): 16;
- Память (СПФ): 16 МБ;
- Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ, АМн, ЧМн, ФМн, СУМ;
- ГКЧ: Да;
- BURST Пакетный режим: Да;
- Экран (см, разрешение): ЖК, сенсорный, 800x400, 17,78 см;
- Особенности: Прямой цифровой синтез (DDS). Режим формирования сигнала произвольной формы с дискретизацией до 125 МГц. Встроенные сигналы специальной формы (165 видов). Формирование выходного сигнала путем задания гармоник. Формирование псевдослучайной двоичной последовательности (PRBS) до 60 Мбит/с. Опциональный IoT интерфейс – встроенный модуль LoRa, диапазон частот 398 - 525 МГц. Опциональный внешний усилитель мощности до 8 Вт.;
- Интерфейс: USB, LAN;

Характеристики АК ИП-3425/3

Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	1 мкГц
Частотный диапазон ДО	100 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 1E-6$
Выходной уровень (минимум)	1 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	10 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	16
Память (СПФ)	16 МБ
Виды модуляции	АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ, АМн, ЧМн, ФМн, СУМ
ГКЧ	Да
BURST Пакетный режим	Да
Экран (см, разрешение)	ЖК, сенсорный, 800x400, 17,78 см

Особенности	Прямой цифровой синтез (DDS). Режим формирования сигнала произвольной формы с дискретизацией до 125 МГц. Встроенные сигналы специальной формы (165 видов). Формирование выходного сигнала путем задания гармоник. Формирование псевдослучайной двоичной последовательности (PRBS) до 60 Мбит/с. Опциональный IoT интерфейс – встроенный модуль LoRa, диапазон частот 398 - 525 МГц. Опциональный внешний усилитель мощности до 8 Вт.
Интерфейс	USB, LAN

Комплектация АК ИП-3425/3

№	Параметры	Количество
1.	Генератор сигналов АК ИП-3425/3	1 шт.
2.	Сетевой шнур	1 шт.
3.	Соединительный кабель	1 шт.
4.	Руководство по эксплуатации (на CD)	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83