



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 709-7177
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 709-7177
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Плехановского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

1-й передатчик Loc3 TX 5 / 10 Вт



Описание VIVAX METROTECH Loc3 TX 5 / 10 Вт

Генератор Loc3-10Tx мощностью 10 Вт имеет три режима подключения: два индукции и один прямого подключения в диапазоне частот от 98 Гц до 200 кГц. Генератор Loc3-10Tx имеет функцию SD (определение направления сигнала). Генератор Loc3-10SiSTx имеет функцию SD (определение направления сигнала) и функцию SiS для идентификацию искомой коммуникации при помощи "своего" сигнала. В генераторах производства компании Vivax-Metrotech можно включить встроенный мультиметр или режим мультичастотный для поиска повреждений изоляции на коммуникациях. Генераторы Loc3 для удобства замены имеют внешние защитные предохранители.

Стандартный широкополосный передатчик Loc3-10SiSTx мощностью 10 ватт позволяет работать в режимах индукции и прямого подключения на частотах от 98 Гц до 200 кГц, а также использовать функцию SD (определение направления сигнала), выполнять поиск повреждений и измерять активное сопротивление до 1 МОм. Точечно-матричный экран со светодиодной подсветкой размером 2 дюйма x 1 дюйм используется для отображения типа соединения, значений выходного тока, напряжения, сопротивления, частоты, громкости, уровня заряда аккумуляторной батареи и предупреждений о высоком напряжении.

Передатчик Loc3-10SiSTx позволяет использовать новые функции выбора сигнала и идентификации искажения сигнала в линии, доступные при работе с приемником vLoc3-5000. Функция выбора сигнала (SiS) — система, позволяющая пользователю убедиться в том, что найдена правильная линия, и передающая информацию о качестве обнаруженного сигнала. Когда передатчик подключен к целевой линии, сигнал проходит по ней и находит простейший путь обратно (обычно через землю и заземляющий стержень). Однако зачастую сигнал возвращается через соседние кабели или трубы, поскольку именно по ним проходит самый простой путь. В результате в области может быть несколько сигналов, излучаемых кабелями и трубами, что затрудняет идентификацию целевой линии. Функция выбора сигнала работает с частотами от 491 Гц до 35 кГц, что позволяет оператору использовать диапазон частот, подходящий для конкретного варианта применения или коммуникации. Функция выбора сигнала позволяет определить направление, в котором проходит сигнал, чтобы идентифицировать целевую линию.

Функция определения направления сигнала (SD) позволяет убедиться в том, что найдена целевая линия, к которой подключен передатчик. Когда передатчик подключен к целевой линии, сигнал проходит по ней и находит простейший путь обратно (обычно через землю и заземляющий стержень). Однако зачастую сигнал возвращается через соседние коммуникации, поскольку именно по ним проходит самый простой путь. В результате в области может быть несколько сигналов, излучаемых коммуникациями, что затрудняет идентификацию целевой линии. Данные обратные сигналы обычно проходят в направлении, противоположном направлению подаваемого сигнала. Функция SD позволяет определить направление, в котором проходит сигнал, чтобы идентифицировать целевую линию.

Опциональный канал передатчика (канал Tx - удаленное управление), предусмотренный в приемнике и передатчике, позволяет дистанционно управлять работой передатчика с приемника. Дальность действия радиоканала передатчика зависит от наличия «прямой видимости» между приемником и передатчиком. Обычно данное значение составляет около 300 м.

Благодаря легкому, прочному и эргономичному корпусу, имеющему класс защиты IP65, передатчик выдает достоверные значения выходного тока в режимах прямого подключения, клещей или индукции, а также обеспечивает защиту от входных напряжений до 240 В

Характеристики VIVAX METROTECH Loc3 TX 5 / 10 Вт

Конструкция	Корпус из ударопрочного термопластика (ABS), изготовленный литьем под давлением		
Вес и габариты	2,8 кг, (длина) x (ширина) x (высота) 332 мм x 182 мм x 185 мм		
Экран	Монохромный точечно-матричный графический ЖК-экран со светодиодной подсветкой размером 2,4 дюйма x 1,3 дюйма (60 мм x 32 мм)		
Варианты аккумуляторных батарей	В комплект поставки входят 12 щелочных аккумуляторных батарей типа D Опциональный отсек для перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторных батарей с зарядным устройством		
Время работы аккумуляторных батарей	При температуре +21°C и непрерывном использовании (в зависимости от типа и качества аккумуляторных батарей)		
	Выходная мощность	Щелочные аккумуляторные батареи	Литий-ионные аккумуляторные батареи (перезаряжаемые)
	1 ватт	25 часов	50 часов
	5 ватт	6 часов	10 часов
	10 ватт	4 часа	6 часов
	Литий-ионные аккумуляторные батареи выдерживают 500 циклов перезарядки		

Рабочие частоты	<p>Режим индукции – индукция на нескольких частотах от 98 Гц до 200 кГц</p> <p>Режим прямого подключения – использование частот от 98 Гц до 200 кГц, SD и SiS</p> <p>Режим клещей – использование частот от 8 кГц до 131 кГц</p>
Режимы работы	<p>Режим индукции – подача сигнала за счет индукции при помощи встроенной антенны</p> <p>Режим прямого подключения – подача сигнала непосредственно в кабель путем присоединения одного выходного провода к кабелю, а другого – к независимому заземлению</p> <p>Режим клещей – подача сигнала при помощи индуктивных клещей (тороида или соединителя), которые устанавливаются на целевую трубу или кабель</p> <p>Функции SiS и SD – обеспечивают точную идентификацию линии в областях с большим количеством коммуникаций</p>
Защита выхода	Выход защищен от случайной кратковременной подачи напряжения 240 В перем. тока
Защита от внешних воздействий	IP65 и NEMA 4

Комплектация VIVAX METROTECH Loc3 TX 5 / 10 Вт

- Комплект батарей типа D для генератора 5 Вт - 8 шт., для генератора 10 Вт - 12шт.
- Штырь заземления
- Комплект проводов для подключения
- Инструкция по эксплуатации
- Сумка для переноски

Дополнительно:

- Комплект аккумуляторов Li-Ion и зарядное устройство
- Функция удаленного управления генератором
- Зарядное устройство для генератора от 12 В а/м
- Магнит для подключения к металлическим трубам
- Катушка – удлинитель 10 м
- Индуктивные клещи Ø 50 мм
- Индуктивные клещи Ø 100 мм
- Индуктивные клещи SiS Ø 100 мм для генератора с функцией SiS
- Индуктивные клещи Ø 125 мм
- Индуктивные гибкие клещи Ø 450 мм
- Штанга удлинительная
- Разделительный фильтр для подачи сигнала под напряжением 480 В
- Разделительный фильтр для подачи сигнала под напряжением 240 В