



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 500-5000 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 500-5000 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
6 - источник питания лабораторный (1; 0 В ... 100 В; 0 А ... 6 А) ZALAZ@ESKO.RU



Описание ПрофКип Б5-106 - источник питания лабораторный (1; 0 В ... 100 В; 0 А ... 6 А)

Назначение источника питания ПрофКип Б5-106

Импульсные источники питания ПрофКип Б5-106 предназначены для питания стабилизированным напряжением и током узлов, и схем радиоэлектронной аппаратуры, при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Принцип действия источника питания основан на преобразовании напряжения питающей сети переменного тока в напряжение постоянного тока, которое потом преобразуется в выходное напряжение источника питания при помощи широтно-импульсной модуляции с последующей фильтрацией. Приборы включены в государственный реестр средств измерений РФ и допущены к применению в сфере метрологического контроля, разработаны и производятся на территории РФ российскими инженерами и электронщиками.

Особенности и преимущества источника питания ПрофКип Б5-106

- Количество каналов: 1
- Выходное напряжение: 0...100В
- Выходной ток: 0...6А
- Выходная мощность: 600 Вт
- Малая погрешность установки напряжения и тока
- Отсутствие дополнительной погрешности измерения напряжения и тока
- Малый уровень шумов и пульсаций
- Прочный корпус из металла, улучшающий электромагнитную совместимость с окружающим оборудованием
- Встроенная защита от перегрузок источника питания
- Встроенная защита от перегрева источника питания
- Графический многофункциональный дисплей
- Быстрая и удобная настройка напряжения и тока, благодаря отдельным ручкам регулировки
- Производство: Россия
- Госреестр средств измерений РФ

Основные технические и метрологические характеристики источника питания ПрофКип Б5-106

| Модификация | ПрофКип Б5-106 |
|--|--|
| Значение выходного напряжения основного канала, В | 0...100 |
| Значение выходного тока основного канала, А | 0...6 |
| Абсолютная погрешность установки напряжения по встроенному вольтметру | $\pm (0,002U + 0,01)$ В |
| Абсолютная погрешность измерения силы тока по встроенному амперметру | $\pm (0,005I + 0,02)$ А |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении тока в нагрузке от нуля до максимального значения. (В режиме стабилизации напряжения) | $\pm (0,002 \cdot U_{\text{вых}} + 0,01)$ |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания на 10% от номинального (В режиме стабилизации напряжения) | $\pm (0,001 \cdot U_{\text{вых}} + 0,003)$ |
| Пульсации выходного напряжения (среднеквадратическое значение) | не более 5 мВ |
| Нестабильность тока в нагрузке при изменении выходного напряжения (В режиме стабилизации тока) | $\pm (0,002I + 5 \text{ мА})$ |

Общие данные источника питания ПрофКип Б5-106

Напряжение питания Сеть переменного тока 198...242 В 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность ВА 750
Габаритные размеры 225×90×355
(ширина x высота x глубина) мм
Масса кг 5

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от +18 до +28
Относительная влажность не более 80%
Атмосферное давление, кПа от 84 до 106

Комплект поставки источника питания ПрофКип Б5-106

Источник питания 1шт

Кабель питания 1шт

Руководство по эксплуатации ПРШН.418111.202-2022 РЭ 1шт

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83