



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

## - источник питания лабораторный (1; 0 В ... 60 В; 0 А ... 16 А)



### Описание ПрофКиП Б5-96 - источник питания лабораторный (1; 0 В ... 60 В; 0 А ... 16 А)

#### Назначение источника питания ПрофКиП Б5-96

Импульсные источники питания ПрофКиП Б5-96 предназначены для питания стабилизированным напряжением и током узлов, и схем радиоэлектронной аппаратуры, при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Принцип действия источника питания основан на преобразовании напряжения питающей сети переменного тока в напряжение постоянного тока, которое потом преобразуется

в выходное напряжение источника питания при помощи широтно-импульсной модуляции с

последующей фильтрацией. Приборы включены в государственный реестр средств измерений РФ и допущены к применению в сфере метрологического контроля, разработаны и производятся на территории РФ российскими инженерами и электронщиками.

#### Особенности и преимущества источника питания ПрофКиП Б5-96

- Количество каналов: 1
- Выходное напряжение: 0...60В
- Выходной ток: 0...16А
- Выходная мощность: 1050 Вт
- Малая погрешность установки напряжения и тока
- Отсутствие дополнительной погрешности измерения напряжения и тока
- Малый уровень шумов и пульсаций
- Прочный корпус из металла, улучшающий электромагнитную совместимость с окружающим оборудованием
- Встроенная защита от перегрузок источника питания
- Встроенная защита от перегрева источника питания
- Графический многофункциональный дисплей
- Быстрая и удобная настройка напряжения и тока, благодаря отдельным ручкам регулировки
- Производство: Россия
- Госреестр средств измерений РФ

#### Основные технические и метрологические характеристики источника питания ПрофКиП Б5-96

Модификация	ПрофКиП Б5-96
Значение выходного напряжения основного канала, В	0...60
Значение выходного тока основного канала, А	0...16
Абсолютная погрешность установки напряжения по встроенному вольтметру	$\pm (0,002U + 0,02)$ В
Абсолютная погрешность измерения силы тока по встроенному амперметру	$\pm (0,005I + 0,04)$ А
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока в нагрузке от нуля до максимального значения. (В режиме стабилизации напряжения)	$\pm (0,002 \cdot U_{\text{вых}} + 0,01)$
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания на 10% от номинального (В режиме стабилизации напряжения)	$\pm (0,001 \cdot U_{\text{вых}} + 0,003)$
Пульсации выходного напряжения (среднеквадратическое значение)	не более 8 мВ
Нестабильность тока в нагрузке при изменении выходного напряжения (В режиме стабилизации тока)	$\pm (0,002I + 10 \text{ мА})$

#### Общие данные источника питания ПрофКиП Б5-96

Напряжение питания Сеть переменного тока 198...242 В 50/60 Гц

Максимальная потребляемая мощность ВА 1200

Габаритные размеры 255×135×355

(ширина x высота x глубина) мм

Масса кг 6

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от +18 до +28

Относительная влажность не более 80%

Атмосферное давление, кПа от 84 до 106

**Комплект поставки источника питания ПрофКип Б5-96**

Источник питания 1 шт

Кабель питания 1 шт

Руководство по эксплуатации ПРШН.418111.202-2022 РЭ 1 шт

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**