



## 0 токовый пробник (400А, 300кГц)

### Описание ПрофКиП ТП-400 токовый пробник (400А, 300кГц)

Назначение токового пробника ПрофКиП ТП-400	
Пробники токовые ПрофКиП ТП-400 предназначены для бесконтактных измерений совместно с осциллографами амплитудных и временных параметров постоянного и переменного электрического тока, протекающего в различных электрических цепях. Токовые пробники ПрофКиП предназначены для регистрации тока и последующего преобразования его в соответствующий сигнал напряжения с подачей на вход осциллографа. Токовые пробники могут с высокой точностью и разрешением измерять значения как постоянного, так и переменного тока в широком диапазоне частот. Пробники применяются для передачи сигналов с минимальными искажениями от объекта измерений к входам осциллографа при проведении исследовательских и испытательных работ в лабораторных и производственных условиях.	
Особенности и преимущества токового пробника ПрофКиП ТП-400	
Полоса пропускания	300кГц
Максимальный ток	400А
Точность	3-4%
Метрологические и технические характеристики токового пробника ПрофКиП ТП-400	
Наименование характеристики	Значение
Полоса пропускания, кГц	от 0 до 300
Коэффициент преобразования силы тока в выходное напряжение	10мВ/А; 100 мВ/А
Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента преобразования, %	± 3%: 50 мА - 20 А при 100 мВ / А ± 4%: 500 мА - 80 А при 10 мВ / А ± 15%: 80А - 200 А при 10 мВ / А
Максимальное значение силы тока, А:	
DC	200
AC	400
AC: RMS	140
Разрешение, мА:	10
Время нарастания, мкс	1,2
Диаметр окна клещей для провода с измеряемым током, мм	10
Рабочие условия применения:	
— температура окружающего воздуха, С	от 0 до +50
— относительная влажность окружающего воздуха, %	от 30 до 80
— атмосферное давление, кПа	от 94 до 107
Масса, кг, не более	0,3
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм не более	265x85x40
Комплект поставки токового пробника ПрофКиП ТП-400	
Токовый пробник ПрофКиП ТП-400	1 шт.
Изолированный кабель BNC-BNC	1 шт.
Адаптер BNC (2 разъема)	2 шт.
Адаптер питания 9В	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 экз.