



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: АК ИП-3410/1



Ко  
кат  
  
Ча  
ОТ  
  
Ча  
ДС  
  
Ви  
мо  
  
ГК'  
  
Ин

## Описание АК ИП 3410/1

Генераторы сигналов специальной формы АК ИП-3410/1

- Количество каналов: 1 или 2 (полностью независимые) – в зависимости от модели
- Формы сигналов: синус, меандр, импульс, пост. смещение, треугольник.
- Формирование сигналов произвольной формы (АК ИП-3410/1 и АК ИП-3410/3)
- Диапазон частот (синус): до 80 МГц (АК ИП-3410/1 и /2), до 120 МГц (АК ИП-3410/3 и /4), до 300 МГц (АК ИП-3410/5); макс. разрешение по частоте 1 мкГц
- Опциональный опорный генератор:  $\pm 2 \times 10^{-7}$
- Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, ШИМ, BPSK
- Опция: стерео ЧМ
- Режим свипирования (ГКЧ), пакетный режим (Burst) с функцией непрерывной корректировки фазы
- Графический ЖК-дисплей с диагональю 8,9 см.(TFT)
- Интерфейсы: USB, RS-232, LAN, GPIB

## Характеристики АК ИП 3410/1

Параметры	Значение
Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	1 мкГц
Частотный диапазон ДО	80 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 2 \times 10^{-5}$   опция $\pm 2 \times 10^{-7}$
Выходной уровень (минимум)	0,1 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	10 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	14
Память (СПФ)	512 кБ
Виды модуляции	АМ   ЧМ   ФМ   ЧМн   ШИМ   BPSK
ГКЧ	Да
BURST Пакетный режим	Да
Экран (см, разрешение)	TFT   9 см
Особенности	Стандартные формы сигналов - 5 видов. Формирование сигналов произвольной формы до 25 МГц, дискретизация до 300 МГц (память для хранения сигналов 60 МБ). Опция - стерео ЧМ.
Интерфейс	USB   RS-232   опция - GPIB   опция - LAN

## Комплектация АК ИП 3410/1

№	Наименование	Количество
1.	Генератор сигналов специальной формы АК ИП-3410/1	1
2.	Сетевой шнур	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

