



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

История Fluke 1AC-A1-II-5PK

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Fluke-1AC-A1-II, карманный индикатор переменного напряжения 90-1000V, ENG, L.A. SPN, C. FRN

Работать с бесконтактным тестером переменного напряжения следующего поколения VoltAlert™ от компании Fluke очень легко. Просто дотроньтесь наконечником до клеммной коробки, вывода или кабеля. При наличии напряжения наконечник становится красным, а прибор подает звуковые сигналы. Электрики, ремонтники, персонал по обслуживанию и безопасности, а также домовладельцы могут быстро проверить наличие напряжения в сети как в производственных, так и в домашних условиях.

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА FLUKE 1AC-A1-II-5PK

- Технология Voltbeat™ и постоянная самодиагностика обеспечивает уверенность в работоспособности устройства
- При обнаружении напряжения загорается индикатор и издается звуковой сигнал
- CAT IV 1000 В для дополнительной защиты
- Расширенный диапазон: от 0 В до 1000 В переменного тока или от 200 В до 1000 В переменного тока в зависимости от модели
- Доступна также модель для цепей управления с диапазоном от 20 В до 90 В переменного тока

Характеристики Fluke-1AC-A1-II, карманный индикатор переменного напряжения 90-1000V, ENG, L.A. SPN, C. FRN

Параметр	Значение
Принцип работы	Определяет установившееся электростатическое поле, вызванное переменным напряжением, через изоляцию без необходимости контакта с оголенным проводником. При наличии напряжения индикатор наконечника загорается красным, и раздается звуковой сигнал (если он не отключен)
Диапазоны измерения напряжения	от 90 В до 1000 В переменного тока, от 45 Гц до 405 Гц
Конструкция наконечника детектора	Плоский или круглый наконечник, в зависимости от модели
Источник света	Один красный светодиод высокой яркости
Полученные одобрения	с CSA us, CE, C-Tick
Уровень безопасности	1000 В, CAT IV
Степень защиты	IP 40
Рабочая температура	от -10 °C до 50 °C
Диапазоны влажности рабочей среды	от 0 % до 95 %: (от 0 °C до 30 °C) от 0 % до 75 %: (от 30 °C до 40 °C) от 0 % до 45 %: (от 40 °C до 55 °C)
Высота над уровнем моря при эксплуатации	3000 измерений
Батареи	В комплект поставки входят 2 щелочных элемента AAA

Комплектация Fluke-1AC-A1-II, карманный индикатор переменного напряжения 90-1000V, ENG, L.A. SPN, C. FRN

№	Наименование	Количество
1.	Детектор напряжения переменного тока FLUKE 1AC-A1-II-5PK	5

