'Z HZ560

Артикул: 3594.4250.02

HZ560 Переход

Описание Rohde & Schwarz HZ560

HZ560 Переходной ограничитель

Переходной ограничитель HZ560 служит для защиты входов спектральных анализаторов и измерительных приемников.
Вход ограничителя соединяется с источником сигнала при помощи BNC–кабеля. Выход может быть непосредственно соединен с анализатором спектра.

Технические характеристики при температуре 23 °C ±2 °C

Диапазон частот:	150 кГц…30 МГц
	a = 10 дБ + 1,5/-0,5 дБ
	при f <1 кГц a ≥90 дБ
	при f <10 кГц a ≥50 дБ
Вносимые потери:	10 дБ (+1,5/-0,5 дБ)
Макс. входная мощность:	+33 дБм (2 Вт в среднем)
Макс. вх. напряжение:	±50 В постоянного тока
КСВН:	1,5:1 или лучше
Разъемы:	BNC (выход и вход)
Габариты (Ш x В x Г):	67 x 32 x 32 мм)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование