



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
КС-30А
7 495 7 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 834171



На
Ни
со
Ве
со
Ма
А
По
изи
Пи
По
ПК

ОПИСАНИЕ МИКРООММЕТРА ИКС-30А:

Микроомметр ИКС-30А — это универсальный прибор, который подойдет как для измерения переходных сопротивлений, так и для измерения сопротивления цепей, имеющих большую индуктивность, таких как обмотки силовых трансформаторов. Благодаря широкому диапазону измеряемых сопротивлений (от 1 мкОм до 100 кОм) прибор также позволит измерять сопротивление обмоток ТТ и ТН. Обеспечивая малое время измерения и высокую точность, ИКС-30А станет оптимальным прибором для бригад, обслуживающих подстанции 35-110 кВ.

Благодаря наличию интерфейса Bluetooth, прибором можно управлять дистанционно, при помощи ноутбука или планшета. Также с помощью программы есть возможность формировать отчет испытаний трехфазных/однофазных трансформаторов и выводить протокол испытаний. В программном обеспечении для ноутбука, кроме функций дистанционного управления измерением и формированием протокола испытаний, реализована функция пересчета сопротивления по температуре.

Прибор имеет встроенную схему демпфирования для сброса энергии, накапливаемой в магнитопроводе во время измерения, и быстрого снижения тока в обмотке до нуля после окончания измерения.

ОСОБЕННОСТИ МИКРООММЕТРА ИКС-30А:

- Измерение электрического сопротивления постоянному току обмоток трансформаторов, в том числе ТТ и ТН;
- Измерение переходных сопротивлений высоковольтных выключателей и других аппаратов;
- Малый вес и габариты;
- Измерительный ток до 30А;
- Аккумуляторное питание;
- Интерфейс Bluetooth для дистанционного управления;
- Измерение высокоиндуктивных цепей с диапазоном измерения сопротивлений до 100 кОм;
- Межповерочный интервал 5 лет.

Характеристики Челэнергоприбор ИКС-30А

Параметр	Значение
Диапазон измеряемого электрического сопротивления	1 мкОм...100 кОм
Измерительный ток	До 30 А
Базовая погрешность измерений	±0,1%
Разрешение дисплея	128х64
Рабочая температура	От -20 до +55 °С
Питание	От встроенного аккумулятора или от сети переменного тока 220 В (через зарядное устройство)
Габариты прибора	Не более 240 х 200 х 110 мм
Масса без измерительных проводов, не более	2,2 кг

Комплектация Челэнергоприбор ИКС-30А

№	Наименование	Количество
1.	Микроомметр ИКС-30А	1
2.	Комплект измерительных проводов длиной 7 м с зажимами типа "крокодил" с шириной схвата до 55 мм	1
3.	Зарядное устройство от сети 220 В 50 Гц с выходом 2А	1

4.	Сумка или пластиковый кейс для переноски проводов	1
5.	Руководство по эксплуатации	1
6.	Паспорт	1
7.	Шунт типа 75ШСММ3-75-0,5 или аналог.	1 шт

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83