



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Зарядное устройство аккумуляторных батарей 0-120В/20А

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ба
сл'

На

Пи

Па

Св
ПК

По
мо

Описание BSL-120/20 — зарядное устройство аккумуляторных батарей 0-120В/20А

Зарядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-120/20 служит для проведения испытания батарей на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры.

Широкий диапазон работы устройства от 0.1 В до 124 В и ток разряда от 0.1 до 20 А, что покрывает емкости групп батарей до 400 Ач.

Устройство может разряжать как один 2 В моноблок отдельно, так и группу батарей до 124 В и будет незаменимым устройством для проведения теста или тренировки батарей, установленных в источниках бесперебойного питания, 48 В и 60 В групп в Телекоме, 12 и 24 В батарей в автомобильной промышленности, а также групп батарей до 96 В в складской технике.

5 метровый датчик напряжения позволит установить тестер емкости BSL-120/20 вне помещения с батареями и оградить их от чрезмерного нагрева в процессе теста, в случае недостаточной вентиляции помещения.

По запросу клиента силовые кабели могут быть изготовлены любой длины, а также в виде зажимов типа «крокодил» или с кольцевыми/вилочными разъемами.

Простое и интуитивное понятное меню избавит Вас от прочтения инструкции по эксплуатации, а система контроля ошибок подключения позволит правильно подключить зарядное устройство к батарее.

Характеристики BSL-120/20 — зарядное устройство аккумуляторных батарей 0-120В/20А

Параметр	Значение
Поддерживаемые типы батарей	все типы аккумуляторных батарей
Напряжение АКБ (рабочее напряжение)	от 0,1 до 124 В, шаг 0,1 В
Ток разряда	от 0,1 до 20 А, шаг 0,1 А
Окончание разряда	По емкости; По напряжению; Ручная остановка
Емкость разряжаемой АКБ	до 400 А*ч (20 часовой тест)
Мощность	2,48 кВт
Измерение	Ток Напряжение Температура Время
Соединение с ПК	Нет
Измерение	Емкость аккумуляторной батареи - А*ч; Мощность разряда — Вт
Класс защиты по IP	IP20
Температурный режим	0°C до +40°C
Защита	От перенапряжения сети (предохранитель), перегрева
Размеры без упаковки	46 х 20 х 15 см
Вес без упаковки	6 кг

Комплектация BSL-120/20 — зарядное устройство аккумуляторных батарей 0-120В/20А

№	Наименование	Количество
1.	Основной блок BSL	1
2.	Кабель питания, длина 2,5м	1
3.	Кабель датчика температуры, длина 5 м	2
4.	Кабель порта управления, длина 1,5 м	1

5.	Индивидуальная упаковка	1
6.	Руководство пользователя	1
7.	Паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83