



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Испытательная установка переменного напряжения 35 кВ

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



### НАЗНАЧЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35 КВ HPG 35-AC

**Испытательная установка переменного напряжения HPG 35-AC** используется для испытаний переменным напряжением 50 Гц различных объектов с небольшой емкостью. Дополнительно к испытанию АС данные приборы могут быть дооснащены для испытаний выпрямленным напряжением

### ПРИМЕНЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35 КВ HPG 35-AC

- Испытание распределительных устройств;
- Испытание трансформаторов тока;
- Испытание компонентов распределительных устройств.

### ДОСТОИНСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35 КВ HPG 35-AC

- Компактные, залитые компаундом высоковольтные трансформаторы;
- Отдельные блок управления и рабочий модуль;
- Плавная регулировка напряжения;
- Мощные установки 1,2 кВА в продолжительном режиме, до 3 кВА в кратковременном режиме 60 минут.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35 КВ HPG 35-AC

Параметр		Значение
Выходное напряжение		0...35 кВ АС
Номинальный ток		15 мА
Источник питания		220/230 В, 50/60 Гц
Испытательная нагрузка		0,2 мкФ
Размеры	трансформатор	280x520x480 мм
	блок управления	225x370x380 мм
Вес	трансформатор	42 кг
	блок управления	26 кг

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ HPG 35-AC

Наименование	Количество
Блок управления HSW 3-2	1
Высоковольтный трансформатор 35 кВЭФФ	1
Комплект кабелей	1
Штанга разрядки и заземления 50 кВ	1