



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 494-1111
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 333-0101
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 494-1111
Эй ВТ Мультиметр с опцией Bluetooth

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46117100



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
ле

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА AM-1171:

Мультиметр AM-1171 предназначен для измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, ёмкости, частоты, проверки диодов и прозвонки электрических цепей. Модель AM-1171 предусматривает возможность измерения температуры и подключения к ПК через USB-интерфейс. Программное обеспечение Aktakom DMM Light реализует, отображение текущего значения и истории измерений в виде таблицы и графика с определением максимального,

минимального и среднего значений, обработки и сохранения в файлы данных на ПК.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА АМ-1171:

- Широкий ЖК дисплей с подсветкой: 3 5/6 разряда, 5999 отсчетов (70x50 мм);
- Современный дизайн: кнопочное управление;
- Автоматический выбор диапазона и измеряемой функции;
- Удержание текущих значений / Удержание MAX/MIN значений / Относительные измерения;
- Измерение температуры и коэффициента заполнения;
- Тест диодов / прозвонка цепи;
- Индикатор разряда батарей / Автовыключение питания;
- Экранированный корпус;
- Защита от поражения током и неправильного подключения;
- USB-интерфейс.

Характеристики Актacom АМ-1171 с опцией ВТ

Параметр	Значение
Быстродействующая аналоговая шкала	61 сегмент, 30 изм/с
Базовая погрешность	0,5%
Входной импеданс	10 МОм
Два плавких предохранителя	10 А / 600 мА
Питание	1,5 В (тип ААА) - 2 шт
Габаритные размеры	200x95x48 мм
Масса	~330 г

Таблица погрешностей

Параметр	Диапазоны	Погрешность
Постоянное напряжение	600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В	±(0,5%+4)
Переменное напряжение (40...400 Гц)	600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 750 В	±(0,8%+10)
Постоянный ток	60 мА / 600 мА / 10 А	±(1,0%+10)
Переменный ток (40...400 Гц)	60 мА / 600 мА / 10 А	±(1,5%+10)
Сопротивление	600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм	±(0,8%+4)
Ёмкость	40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 200 мкФ	±(3,5%+8)
Частота	10 Гц / 100 Гц / 1000 Гц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 30 МГц	±(0,5%+10)
Коэффициент заполнения	0,1%...99,9%	не нормируется
Температура	-20°C...1000°C -0°F...1832°F	±(1,0%+5°C) ±(1,5%+15°F)

Комплектация Актacom АМ-1171 с опцией ВТ

№	Наименование	АМ-1171	АМ-1171ВТ
1.	Мультиметр АМ-1171	1	1
2.	Измерительные щупы (красн., чёрн.)	2	2
3.	Термопара К-типа	1	1
4.	Кабель интерфейса USB	1	1
5.	Руководство по эксплуатации	1	1
6.	Актacom DMM Light Программное обеспечение для мультиметров	1	1
7.	Программное обеспечение АМ-1171-SW	1	-