



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Телефон 8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46104200



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА АММ-1042:

Мультиметр АММ-1042 представляет собой надёжный и недорогой прибор предназначенный для проведения типичных измерений. Он имеет большой ЖК индикатор (1999 отсчётов) с крупными цифрами.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА АММ-1042:

- ЖКИ 3 разряда (1999 отсчётов), подсветка;

- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения 10 МОм;
- Рабочая частота при измерении переменного напряжения от 50 до 400 Гц;
- Ручной и автоматический выбор диапазона;
- Функция удержания показаний;
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах;
- Автоматическая индикация полярности;
- Индикатор разряда батарей;
- Категория защиты: CAT III 600V.

Характеристики Aktacom AMM-1042

Диапазон	Разрешение	Погрешность	Максимальное входное напряжение
Постоянное напряжение			
200,0 мВ	0,1 мВ	±(0,8%+2 е.м.р.)	250 В
2,000 В	0,001 В	±(1,5%+2 е.м.р.)	600 В
20,00 В	0,01 В	±(1,5%+2 е.м.р.)	
200,0 В	0,1 В	±(1,5%+2 е.м.р.)	
600,0 В	0,1 В	±(2%+2 е.м.р.)	
Переменное напряжение (50...400 Гц)			
200,0 мВ	0,1 мВ	±(1,5%+35 е.м.р.)	250 В
2,000 В	0,001 В	±(1,8%+8 е.м.р.)	600 В
20,00 В	0,01 В	±(1,8%+8 е.м.р.)	
200,0 В	0,1 В	±(1,8%+8 е.м.р.)	
600,0 В	0,1 В	±(2,5%+2 е.м.р.)	
Диапазон	Разрешение	Погрешность	
Постоянный ток			
200,0 мкА	0,1 мкА	±(1,0%+3 е.м.р.)	
2000 мкА	1 мкА	±(1,5%+3 е.м.р.)	
20,00 мА	0,01 мА	±(1,5%+3 е.м.р.)	
200,0 мА	0,1 мА	±(1,5%+3 е.м.р.)	
10,00 А	0,01 А	±(2,5%+5 е.м.р.)	
Переменный ток			
200,0 мкА	0,1 мкА	±(1,0%+2 е.м.р.)	
2000 мкА	1 мкА	±(1,0%+2 е.м.р.)	
20,00 мА	0,01 мА	±(1,5%+2 е.м.р.)	
200,0 мА	0,1 мА	±(1,5%+2 е.м.р.)	
10,00 А	10 А	±(3,0%+2 е.м.р.)	
Сопротивление			
200 Ом	0,1 Ом	±(1,0%+4 е.м.р.)	
2,000 кОм	1 Ом	±(1,5%+2 е.м.р.)	
20,00 кОм	10 Ом	±(1,5%+2 е.м.р.)	
200,0 кОм	100 Ом	±(1,5%+2 е.м.р.)	
2,000 МОм	1 кОм	±(2,5%+3 е.м.р.)	
20,00 МОм	10 кОм	±(3,5%+5 е.м.р.)	
Тестовый ток		Напряжение	
Тест диодов			
0,3 мА		1,5 В	
Звуковой сигнал		Ток	
Прозвонка неразрывности			
< 150 Ом		< 0,5 мА	
Параметр		Значение	
Общие характеристики			
Питание		3 В (2 батарейки типа ААА)	

Комплектация Aktacom AMM-1042

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр АММ-1042	1
2.	Тестовые щупы	2
3.	Руководство по эксплуатации	1

4.	Упаковочная тара	1
----	------------------	---

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83