



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 593370



Ча  
та

На  
та

На  
та

То  
та

То  
та

Ис

От  
ин

Ча  
та

Со  
та

Ем  
та

Из  
те

Те

Пр  
це

Ис  
пе

Ск  
им

Уд  
по

Фу  
та

Па

Св  
ПК

Гр  
шк

Из  
РН

По

Вз

По  
эл

#### ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО С BLUETOOTH B35:

Мультиметр **B35** с модулем bluetooth позволяет одному оператору контролировать измерения одновременно на нескольких объектах, с возможностью озвучки измеренных значений на мобильном устройстве.

#### ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО С BLUETOOTH B35:

- Разрядность шкалы: 6000 отсчетов;
- Постоянное напряжение: 60м/600 мВ/6/60/600/1000 В:  $\pm 0.5\%$ ;
- Переменное напряжение: 60м/600 мВ/6/60 В:  $\pm 0.8\%$ , 600/750 В:  $\pm 1.0\%$ ;
- Постоянный ток: 600мк/6м/60м/600м/6 А:  $\pm 0.8\%$ , 20 А:  $\pm 1.2\%$ ;
- Переменный ток: 600мк/6м/60м/600м/6 А:  $\pm 0.8\%$ , 20 А:  $\pm 2.0\%$ ;
- Сопротивление: 600/6к/60к/600к/6М/10 МОм:  $\pm 0.8\%$ , 60 МОм:  $\pm 2.0\%$ ;
- Емкость конденсаторов: 40н/400н/4мк/40 мкФ:  $\pm 2.5\%$ , 400мк/4000 мкФ:  $\pm 3.0\%$ ;
- Температура:  $-50^{\circ}\text{C}$  -  $400^{\circ}\text{C}$ :  $\pm 2.5\%$ ;
- Частота: 10/100/1к/10к/100к/1М/10 МГц:  $\pm 0.8\%$ ;
- Относительная скважность импульсов: 0.1% – 99.9%;
- Bluetooth модуль;
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000;
- Режим относительных измерений;
- Регистрация максимальных и минимальных значений;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Подсветка дисплея;
- Индикатор разряженной батареи;
- Графическая шкала;
- Режим автоотключения;
- Противударный холстер.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО С BLUETOOTH В35:

Параметр	Значение
Разрядность шкалы	6000 отсчетов
Постоянное напряжение	60м/600 мВ/6/60/600/1000 В: $\pm 0,5\%$
Переменное напряжение	60м/600 мВ/6/60 В: $\pm 0,8\%$ , 600/750 В: $\pm 1,0\%$
Постоянный ток	600мк/6м/60м/600м/6 А: $\pm 0,8\%$ , 20 А: $\pm 1,2\%$
Переменный ток	600мк/6м/60м/600м/6 А: $\pm 0,8\%$ , 20 А: $\pm 2,0\%$
Сопротивление	600/6к/60к/600к/6М/10 МОм: $\pm 0,8\%$ , 60 МОм: $\pm 2,0\%$
Емкость конденсаторов	40н/400н/4мк/40 мкФ: $\pm 2,5\%$ , 400мк/4000 мкФ: $\pm 3,0\%$
Температура	$-50^{\circ}\text{C}$ - $400^{\circ}\text{C}$ : $\pm 2,5\%$
Частота	10/100/1к/10к/100к/1М/10 МГц: $\pm 0,8\%$
Bluetooth модуль	Есть
Относительная скважность импульсов	0,1% – 99,9%
Коэффициент усиления транзисторов по току	1 - 1000
Питание	2 батареи AA 1,5 В
Габариты	185x85x30 мм
Вес	320 г

## Комплектация В35

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ В35

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр цифровой В35 с Bluetooth	1
2	Комплект тестовых щупов	1
3	Термопара типа-K	1
4	Сумка-чехол	1
5	Инструкция по эксплуатации	1