



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 518744



Частота, тах _____

Напряжение постоянное (В), тах _____

Напряжение переменное (В), тах _____

Ток постоянный (А), тах _____

Ток переменный (А), тах _____

Исполнение _____

Отображение информации _____

Частота, тах _____

Сопротивление (МОм), тах _____

Емкость (мкФ), тах _____

Измерение температуры _____

Тестирование диодов _____

Прозвонка цепи _____

Испытание р-п перехода _____

Скважность / Коэффициент заполнения импульсов _____

Удержание показаний _____

Функция тах/мин _____

Память _____

Связь с ПК _____

Графическая шкала _____

Измерение True-RMS _____

Подсветка _____

Взрывозащищенность _____

Поиск статического электричества _____

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS OW16A:

- Разрядность шкалы: 5999 отсчетов;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS и;
- Автовыбор диапазона измерения;
- Бесконтактный датчик наличия напряжения;
- Постоянное напряжение: 6/60/600 В: $\pm 0.5\%$, 1000 В: $\pm 0.8\%$;

- Переменное напряжение: 6/60/600 В: ±0.8%, 750 В: ±1.0%;
- Постоянный ток: 60мк/600 мкА: ±0.8%, 60м/600 мА: ±0.8%, 10 А: ±1.2%;
- Переменный ток: 60мк/600 мкА: ±1.0%, 60м/600 мА: ±1.0%, 10 А: ±1.5%;
- Сопротивление: 600/6к/60к/600к/6 МОм: ±0.8%, 60 МОм: ±2.0%;
- Емкость конденсаторов: 60н/600н/6мк/60 мкФ: ±2.5%, 600мк/6м/60 мФ: ±3.0%;
- Температура: -50°C - 400°C: ±2.5%;
- Частота: 10/100/1к/10к/100к/10 МГц: ±0.8%;
- Относительная скважность импульсов: 0.1% – 99.9%;
- Режим относительных измерений;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Подсветка дисплея;
- Индикатор разряженной батареи;
- Индикатор наличия переменного напряжения (NCV);
- Режим автоотключения;
- Противоударный холстер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS OW16A:

Параметр	Значение
Разрядность шкалы	5999 отсчетов
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS	Да
Постоянное напряжение	6/60/600 В: ±0,5%, 1000 В: ±0,8%
Переменное напряжение	6/60/600 В: ±0,8%, 750 В: ±1,0%
Постоянный ток	60мк/600 мкА: ±0,8%, 60м/600 мА: ±0,8%, 10 А: ±1,2%
Переменный ток	60мк/600 мкА: ±1,0%, 60м/600 мА: ±1,0%, 10 А: ±1,5%
Сопротивление	600/6к/60к/600к/6 МОм: ±0,8%, 60 МОм: ±2,0%
Емкость конденсаторов	60н/600н/6мк/60 мкФ: ±2,5%, 600мк/6м/60 мФ: ±3,0%
Температура	-50°C - 400°C: ±2,5%
Частота	10/100/1к/10к/100к/10 МГц: ±0.8%
Относительная скважность импульсов	0,1% – 99,9%
Индикатор наличия переменного напряжения (NCV)	Есть
Питание	2 батареи AA 1,5 В
Габариты	147,5x73,5x50 мм
Вес	200 г

Комплектация OW16A

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ OW16A

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр цифровой True RMS OW16A	1
2	Комплект тестовых щупов	1
3	Термопара типа-K	1
4	Инструкция по эксплуатации	1