



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1118



На
То
Мо
На
В
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Ре
на
Ди
уп
По
ПК

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АК ИП-1118:

- Линейный источник питания;
- Высокое разрешение (1 мВ, 1 мА);
- Высокая стабильность, низкие пульсации;
- Максимальная мощность 540 Вт;
- Скорость нарастания при программировании не более 50 мс;
- Встроенный вольтметр 5½ разряда, режим измерения сопротивления;
- Вынесенная точка обратной связи;
- Интерфейсы: RS-232, GPIB, USB;
- ПО для управления;
- Вакуумно-флюоресцентный индикатор.

Характеристики АК ИП-1118

Максимальное напряжение 1 канал	60 В
Максимальный ток 1 канал	9 А
Максимальная мощность	540 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	Опция - RS-232, Опция - GPIB, Опция - USB
19" форм фактор	да
Особенности	ЦАП 16 бит. Дискретность установки 0,5 мВ/ 1 мА. Скорость нарастания при программировании не более 50 мс. Вынесенная точка обратной связи. Возможность параллельного и последовательного соединения нескольких источников. Встроенный вольтметр 5 ? разряда, режим измерения сопротивления

Комплектация АК ИП-1118

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания АК ИП	1

2.	Шнур питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Руководство по программированию	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83