



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК ДИТАНИЯ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43153500



На
То
Мо
На
В
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
За
КЗ
Ди
уп
По
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ATH-1535:

USB-управляемый аналоговый источник питания ATH-1535, предназначен для проведения измерений с динамично меняющимися режимами питающего напряжения в составе управляемого с ПК измерительного комплекса, незаменим при исследовании реакции радиоэлектронной аппаратуры на изменения напряжения. Удобное ПО позволяет осуществлять удаленное управление источником посредством интерфейса USB. Программная оболочка позволяет создавать сигналы произвольной формы и подавать их на выход источника. При желании оператор может выбрать сигнал из обширного списка стандартных (синус, пила, меандр, экспонента и т.д.). Встроенные функции редактирования помогут быстро инвертировать, увеличить скважность сигнала или сделать сигнал периодическим, а также отрегулировать скорость воспроизведения сигнала (частоту).

Источник постоянного напряжения ATH-1535: 0,1 В ... 30 В и тока 0,01 А ... 5 А, с возможностью дистанционного управления от ПК через USB-интерфейс, дополнительные функции: цифровая индикация, не импульсный, питание 220 В, габариты 124x160x326 мм, масса 5 кг.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ATH-1535:

- Управление через USB-порт от ПК, и ручное - с передней панели блока;
- 3-х разрядный цифровой дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Возможность последовательного подключения;
- Установка ограничения по току;
- Точность установки 0,01 А и 0,1 В;
- Возможно подключение нескольких блоков последовательно для увеличения выходного напряжения;
- Возможность заземления выходных гнезд;
- Возможность получения питания разных полярностей;
- Плавная регулировка тока и напряжения.

Характеристики Актacom ATH-1535

Параметр	Значения
Количество каналов	1
Выходные параметры	0,1 ... 30 В / 0,01 ... 5 А
Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения	± 0,5 мВ эфф. значения
Пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока	± 2 мА эфф. значения
Шаг регулировки выходного напряжения	0,1 В, тока 0,01 А
Питание	220 В
Масса	5 кг
Габариты	124x160x326 мм

Комплектация Актаком АТН-1535

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Ручки	2
3.	Носитель с программным обеспечением	1
4.	Шнур питания	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83