



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

М — источник питания аналоговый

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 806865



По  
на

По  
то

На

То

На  
В

То

Ко  
ка

Ко  
ка

Пу  
на

#### НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АНАЛОГОВОГО ПРОФКИП Б5-45М:

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией ПрофКиП Б5-45М предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Приборы выдают плавно регулируемое постоянное стабилизированное напряжение и стабилизированный ток.

#### ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АНАЛОГОВОГО ПРОФКИП Б5-45М:

- Количество каналов: 1;
- Выходное напряжение: 0 В ... 30 В;
- Выходной ток: 0 А ... 2 А;
- Простая компактная конструкция;
- Небольшой вес;
- Низкий уровень пульсации и шума.

Параметр	Значение
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0 В ... 30 В
Выходной ток	0 А ... 2 А
Нестабильность выходного напряжения	$\leq 1 \times 10^{-4} + 3 \text{ мВ}$ $\leq 2 \times 10^{-3} + 3 \text{ мА}$
Регулирование нагрузки	$\leq 1 \times 10^{-4} + 2 \text{ мВ}$ $\leq 2 \times 10^{-3} + 3 \text{ мА}$
Пульсация и шум	$\leq 0,5 \text{ мВ}$ $\leq 3 \text{ мА}$
Погрешность установки выходного напряжения	$\pm(0,2\% U_{\text{уст}} + 2 \text{ е.м.р.}) \text{ В}$
Погрешность установки выходного тока	$\pm(1,0\% I_{\text{уст}} + 2 \text{ е.м.р.}) \text{ А}$

#### ОБЩИЕ ДАННЫЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АНАЛОГОВОГО ПРОФКИП Б5-45М:

Параметр	Значение
Питание	110 В ... 127 В $\pm 10\%$ , 60 Гц, 220 В ... 240 В $\pm 10\%$ , 50 Гц
Габаритные размеры	108x154x240 мм
Вес	4,5 кг

#### Комплектация ПрофКиП Б5-45М

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания аналоговый ПрофКип Б5-45М	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**