



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (Питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43302001



Ра
На
То
На
В
То
Ко
ка
Ко
ка
Пу
на
Пи

ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-3020:

Импульсные источники питания APS-3020 предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Характеристики Aktakom APS-3020

Параметр	Значение
Дисплей	2-х строчный ЖК индикатор
Количество каналов	1 канал
Выходное напряжение	0...30 В
Выходной ток	0...20 А
Разрешение	100 мВ / 100 мА
Погрешность установки выходного напряжения	$\pm(0.2\%U_{уст}+3 \text{ емр})$
Погрешность установки выходного тока	$\pm(0.2\%I_{уст}+3 \text{ емр})$
Нестабильность выходных параметров при изменении напряжения питания на 10% от номинального значения	По напряжению - $0.01\%U_{уст} + 10 \text{ мВ}$ По току - $0.2\%I_{уст} + 5 \text{ мА}$
Нестабильность выходных параметров при изменении напряжения на нагрузке	По напряжению - $0.01\%U_{уст} + 10 \text{ мВ}$ По току - $0.2\%I_{уст} + 5 \text{ мА}$
Пulsация/шум	100 мВ скз
Защита от перегрузки и перегрева	Есть
Питание	220 В
Габаритные размеры	336x87x214 мм
Вес	2,9 кг

Комплектация Aktakom APS-3020

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания - APS-3020	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Предохранитель	1
5.	Упаковочная тара	1

