



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК ПИТАНИЯ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43531001



На
То
На
В
То
Ко
ка
Ко
ка
Пу
на
Пи

Описание Aktakom APS-5310

Импульсные источники питания APS-5310 предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Характеристики Aktakom APS-5310

Параметры измерения	
Количество каналов	1 канал
Выходное напряжение	0...30 В
Выходной ток	0...10 А
Разрешение	100 мВ / 10 мА
Погрешность установки выходного напряжения	$\pm(1\%U_{уст}+2 \text{ емр})$
Погрешность установки выходного тока	$\pm(1\%I_{уст}+4 \text{ емр})$
Нестабильность выходных параметров при изменении напряжения питания на 10% от номинального значения	по напряжению - $0,01\%U_{уст} + 10 \text{ мВ}$ по току - $0,2\%I_{уст} + 5 \text{ мА}$
Нестабильность выходных параметров при изменении напряжения на нагрузке	по напряжению - $0,01\%U_{уст} + 10 \text{ мВ}$ по току - $0,2\%I_{уст} + 5 \text{ мА}$
Пulsация/шум	100 мВ скз.
Общие данные	
Дисплей	2-х строчный ЖК индикатор
Питание	220 В
Габаритные размеры	85x160x205 мм В упаковочной таре: 120x200x290
Масса	1,4 кг В упаковочной таре: 1,75 кг

Комплектация Aktakom APS-5310

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-5310	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

