



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-0009888



Мощн

Мощн
Вт

Колич
канал

Колич
канал

Фикси|
В

Фикси|
А

Режим
напря

Диста
управ

Подкл
ПК

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ОСОБО ТИХИЙ, ПРОГРАММИРУЕМЫЙ PFR-7100M:

- Один выходной канал, максимальная выходная мощность 100 Вт;
- Бесшумное исполнение;
- Режим стабилизации тока и напряжения (CC/ CV);
- Функция предустановленной памяти;
- Регулируемая скорость нарастания и спада;
- Выходы на передней и задней панелях;
- Функция аналогового контроля;
- Функция контроля удаленной нагрузки;
- Интерфейсы USB и RS-232/485 Опционально LAN + GPIB;
- Встроенный WEB интерфейс.

Характеристики GW Instek PFR-7100M

Максимальное напряжение 1 канал	250 В
Максимальный ток 1 канал	2 А
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	USB, RS-232
19" форм фактор	нет
Особенности	Без вентилятора. Дискретность установки 100 мВ/ 1 мА. Нелинейная ВАХ. Время нарастания/ спада напряжения 100/ 200 мс.
Максимальная мощность	100 Вт

Комплектация GW Instek PFR-7100M

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока особо тихий, программируемый PFR-7100M	1
2.	Измерительные провода (к - т): GTL - 104Ax1, GTL - 134x1, GTL - 204x1, GTL - 105Ax1	1
3.	Терминалы PFR-001, PFR-002	1
4.	Кабель питания	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

