



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 215-80-00
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 (800) 334-70-07

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: APPA 36T



Ди
за

Пе
I

По
I

Ча
то

То
по

То
пе

На

Ва

Ан
шк

ОПИСАНИЕ КЛЕЩЕЙ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА APPA 36T:

- Преобразователь постоянного и переменного тока (DC/ AC);
- Рабочий диапазон: 0,1 А ...100А/... 600А (ручной выбор);
- Диапазон частот: 40 Гц - 400 Гц (переменный ток);
- Погрешность (базовая): $\pm 2,0\%$, датчик Холла;
- Коэффициент преобразования: 10мВ/1А (< 60 А), 1мВ/1А (≤ 600 А);
- Кнопка установки нуля показаний (DC ZeroA);
- Бесконтактное детектирование напряжения (VoltSeek™);
- Ударопрочное исполнение (до 1,4 м);
- Максимальный диаметр обхвата 36 мм;
- Питание 9В (Крона), автовыключение;
- Индикация включения и разряда батареи;
- Витой кабель подключения 55 см (максимальное удаление до 3,8 м);
- Безопасная конструкция.

Характеристики APPA 36T

Измеряет	DCA, ACA
Ток переменный А	600
Ток постоянный А	600
Базовая погрешность	2
Диаметр губок (мм)	36
Особенности	Преобразователь тока. Кнопка установки нуля показаний. Бесконтактное детектирование напряжения (VoltSeek). Соединительный провод 55 см с коннекторами 4мм «банан»/ папа (несъемный, витой, макс. удаление до 3,8м)

Комплектация APPA 36T

№	Наименование	Количество
1.	Клещи-преобразователь тока APPA 36T	1
2.	Витой кабель	1
3.	Транспортная сумка	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

