



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



Диаметр захвата \_\_\_\_\_  
Переменный ток I \_\_\_\_\_  
Постоянный ток I \_\_\_\_\_  
Ток постоянный \_\_\_\_\_  
Ток переменный \_\_\_\_\_  
Назначение \_\_\_\_\_  
Ваттметр \_\_\_\_\_  
Аналоговая шкала \_\_\_\_\_  
Гибкие \_\_\_\_\_

## ОСОБЕННОСТИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ MULTI FCM-100:

- Датчик + измеритель;
- Измерение постоянного/переменного тока
- Внутренний диаметр петли 200 мм;
- Аналоговый выход для контроля и записи измерений (300 мВ – полная шкала);
- ЖК-дисплей 4 разряда (3200);
- Удержание показаний;
- Индикатор разряда батареи.

## Характеристики Multi FCM-100

Параметр	Значение
Измерение переменного/ постоянного тока	3А/30А/300А/2500А (50/ 60 Гц), погрешность 3%, максимальное разрешение 0,001 А
Скорость измерения	2 изм./сек
Удержание показаний	+
Индикатор разряда батареи	+
Аналоговый выход для контроля и записи измерений (300 мВ – полная шкала)	+
Дисплей	ЖК-дисплей 4 разряда (3200)
Внутренний диаметр петли	200 мм
Длина соединительного провода "датчик - измеритель"	2 м
Питание	6 x 1,5 В (тип LR6)
Габариты	измерительный блок: 159 x 105 x 53 мм
Вес	измерительный блок: 380 г, токовая петля: 280 г.

## Комплектация Multi FCM-100

№	Наименование	Количество
1.	Токоизмерительный преобразователь MULTI FCM-100	1
2.	Комплект батарей питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Сумка транспортировочная	1

