



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: PY-3000A



Ди
за

Пе
л

Ча
то

То
пе

На

Ва

Ан
шк

Из
те

Гит

ОСОБЕННОСТИ ГИБКОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ-ПЕТЛИ PY-3000A:

- гибкий токоизмерительный преобразователь-петля (65мВ/1000А @ 50Гц);
- Разрешение 15 А;
- Измеряет АСА;
- Ток переменный 3000 А;
- Базовая погрешность 1 %;
- Диаметр петли 16 мм;
- Длина окружности 50 см;
- Длина соединительного провода 2 м;
- Коннектор BNC типа, для работы с анализатором АК ИП-2100/-2200 и подключения к осциллографам, другим СИ с целью выполнения измерений тока без разрыва цепи;
- Дополнительная погрешность позиционирования петли $\pm 2\%$;
- Фазовый сдвиг $< 1^\circ$;
- Уровень шума < 2 мВскз;
- Диапазон частот 10 Гц...10 кГц;
- Безопасность категория III 1000 В/ категория IV 600В;
- Масса 130 г;
- Не требует питания.

Характеристики PY-3000A

Измеряет	АСА
Ток переменный А	3000
Базовая погрешность %	1
Диаметр петли (см)	16
Особенности	гибкий токоизмерительный преобразователь-петля (65мВ/1000А @ 50Гц), разрешение 15 А, длина окружности 50см, соединительный провод 2м, коннектор BNC типа, для работы с анализатором АК ИП-2100/-2200 и подключения к осциллографам, другим СИ с целью измерений тока без разрыва цепи. Диапазон частот 10Гц...10 кГц. Доп. погрешность позиционирования петли $\pm 2\%$. Фазовый сдвиг $< 1^\circ$. Уровень шума < 2 мВскз. Безопасность кат III 1000 В/ кат IV 600В, масса 130г. (не требует питания)

Комплектация PY-3000A

№	Наименование	Количество
1.	Гибкий измерительный преобразователь-петля PY-3000A	1

