



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

**резьба: M20 x 1.5 x 15; каб. d: 14~9 мм; приб. отв. d: 20 мм; цанга: разъемная**

Артикул: MG20A-14B



## Описание MG20A-14B

| Резьба  | D    | C1 | C2 | A/F   | Упаковка |
|---------|------|----|----|-------|----------|
| M20x1,5 | 14-7 | 20 | 15 | 27/27 | 50       |

|  |  |
|--|--|
| <b>Резьба</b>                          | Метрическая  |
| <b>Материал</b>                        | Корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM                                  |
| <b>Диаметр установочного отверстия</b> | 20 мм  |
| <b>Диаметр кабеля</b>                  | 14-7 мм  |
| <b>Цвет</b>                            | Черный (B)   |
| <b>Рабочий диапазон</b>                | от -40 до +100° C, кратковременно +110° C  |
| <b>Химическая стойкость</b>            | Стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |

| Маркировка   | Резьба  | D     | C1 | C2 | A/F   | Упаковка |
|--------------|---------|-------|----|----|-------|----------|
| MG12A-05B    | M12x1,5 | 5,3-3 | 12 | 9  | 18/19 | 50       |
| MG12A-05G    | M12x1,5 | 5,3-3 | 12 | 9  | 18/19 | 50       |
| MG12A-08B    | M12x1,5 | 8-4,5 | 12 | 9  | 18/19 | 50       |
| MG12A-08G    | M12x1,5 | 8-4,5 | 12 | 9  | 18/19 | 50       |
| MG16A-06B    | M16x1,5 | 7-4   | 16 | 15 | 22/22 | 50       |
| MG16A-06B-ST | M16x1,5 | 7-4   | 16 | 10 | 22/22 | 50       |
| MG16A-06G    | M16x1,5 | 7-4   | 16 | 15 | 22/22 | 50       |
| MG16A-06G-ST | M16x1,5 | 7-4   | 16 | 10 | 22/22 | 50       |
| MG16A-10B    | M16x1,5 | 10-6  | 16 | 15 | 22/22 | 50       |
| MG16A-10B-ST | M16x1,5 | 10-6  | 16 | 10 | 22/22 | 50       |
| MG16A-10G    | M16x1,5 | 10-6  | 16 | 15 | 22/22 | 50       |
| MG16A-10G-ST | M16x1,5 | 10-6  | 16 | 10 | 22/22 | 50       |
| MG16AS-05B   | M16x1,5 | 5,3-3 | 16 | 10 | 22/19 | 50       |
| MG16AS-05G   | M16x1,5 | 5,3-3 | 16 | 10 | 22/19 | 50       |
| MG16AS-08B   | M16x1,5 | 8-4,5 | 16 | 10 | 22/19 | 50       |
| MG16AS-08G   | M16x1,5 | 8-4,5 | 16 | 10 | 22/19 | 50       |
| MG20A-10B    | M20x1,5 | 11-6  | 20 | 15 | 27/27 | 50       |
| MG20A-10B-ST | M20x1,5 | 11-6  | 20 | 10 | 27/27 | 50       |
| MG20A-10G    | M20x1,5 | 11-6  | 20 | 15 | 27/27 | 50       |
| MG20A-10G-ST | M20x1,5 | 11-6  | 20 | 10 | 27/27 | 50       |
| MG20A-14B    | M20x1,5 | 14-9  | 20 | 15 | 27/27 | 50       |
| MG20A-14B-ST | M20x1,5 | 14-9  | 20 | 10 | 27/27 | 50       |
| MG20A-14G    | M20x1,5 | 14-9  | 20 | 15 | 27/27 | 50       |
| MG20A-14G-ST | M20x1,5 | 14-9  | 20 | 10 | 27/27 | 50       |
| MG20AM-08B   | M20x1,5 | 8,8-5 | 20 | 15 | 24/24 | 50       |
| MG20AM-08G   | M20x1,5 | 8,8-5 | 20 | 15 | 24/24 | 50       |

| Маркировка   | Резьба  | D     | C1 | C2 | A/F     | Упаковка |
|--------------|---------|-------|----|----|---------|----------|
| MG20AM-11B   | M20x1,5 | 12-7  | 20 | 15 | 24/24   | 50       |
| MG20AM-11G   | M20x1,5 | 12-7  | 20 | 15 | 24/24   | 50       |
| MG25A-16B    | M25x1,5 | 16-10 | 25 | 15 | 33/33   | 50       |
| MG25A-16B-ST | M25x1,5 | 16-10 | 25 | 10 | 33/33   | 50       |
| MG25A-16G    | M25x1,5 | 16-10 | 25 | 15 | 33/33   | 50       |
| MG25A-16G-ST | M25x1,5 | 16-10 | 25 | 10 | 33/33   | 50       |
| MG25A-18B    | M25x1,5 | 18-13 | 25 | 15 | 33/33   | 50       |
| MG25A-18B-ST | M25x1,5 | 18-13 | 25 | 10 | 33/33   | 50       |
| MG25A-18G    | M25x1,5 | 18-13 | 25 | 15 | 33/33   | 50       |
| MG25A-18G-ST | M25x1,5 | 18-13 | 25 | 10 | 33/33   | 50       |
| MG25AS-10B   | M25x1,5 | 11-6  | 25 | 10 | 33/27   | 50       |
| MG25AS-10G   | M25x1,5 | 11-6  | 25 | 10 | 33/27   | 50       |
| MG25AS-14B   | M25x1,5 | 14-9  | 25 | 10 | 33/27   | 50       |
| MG25AS-14G   | M25x1,5 | 14-9  | 25 | 10 | 33/27   | 50       |
| MG32A-22B    | M32x1,5 | 22-15 | 32 | 15 | 41/41   | 20       |
| MG32A-22G    | M32x1,5 | 22-15 | 32 | 15 | 41/41   | 20       |
| MG32A-25B    | M32x1,5 | 25-18 | 32 | 15 | 41/41   | 20       |
| MG32A-25G    | M32x1,5 | 25-18 | 32 | 15 | 41/41   | 20       |
| MG40A-25B    | M40x1,5 | 25-20 | 40 | 20 | 50/50   | 10       |
| MG40A-25G    | M40x1,5 | 25-20 | 40 | 20 | 50/50   | 10       |
| MG40A-30B    | M40x1,5 | 30-24 | 40 | 20 | 50/50   | 10       |
| MG40A-30G    | M40x1,5 | 30-24 | 40 | 20 | 50/50   | 10       |
| MG50A-32B    | M50x1,5 | 32-26 | 50 | 22 | 62/62   | 10       |
| MG50A-32G    | M50x1,5 | 32-26 | 50 | 22 | 62/62   | 10       |
| MG50A-39B    | M50x1,5 | 41-31 | 50 | 22 | 62/62   | 10       |
| MG50A-39G    | M50x1,5 | 41-31 | 50 | 22 | 62/62   | 10       |
| MG63A-46B    | M63x1,5 | 46-40 | 63 | 25 | 75/75   | 10       |
| MG63A-46G    | M63x1,5 | 46-40 | 63 | 25 | 75/75   | 10       |
| MG63A-49B    | M63x1,5 | 51-44 | 63 | 25 | 75/75   | 10       |
| MG63A-49G    | M63x1,5 | 51-44 | 63 | 25 | 75/75   | 10       |
| MG75A-56B    | M75x2   | 60-50 | 75 | 25 | 92/92   | 1        |
| MG75A-56G    | M75x2   | 60-50 | 75 | 25 | 92/92   | 1        |
| MG75A-66B    | M75x2   | 66-56 | 75 | 25 | 92/92   | 1        |
| MG75A-66G    | M75x2   | 66-56 | 75 | 25 | 92/92   | 1        |
| MG90A-68B    | M90x2   | 68-58 | 90 | 25 | 110/110 | 1        |
| MG90A-68G    | M90x2   | 68-58 | 90 | 25 | 110/110 | 1        |
| MG90A-77B    | M90x2   | 77-66 | 90 | 25 | 110/110 | 1        |
| MG90A-77G    | M90x2   | 77-66 | 90 | 25 | 110/110 | 1        |

## Характеристики MG20A-14B

| Резьба  | D    | C1 | C2 | A/F   | Упаковка |
|---------|------|----|----|-------|----------|
| M20x1,5 | 14-7 | 20 | 15 | 27/27 | 50       |

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

## Комплектация MG20A-14B

Кабельный ввод

Контргайка