



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**Осциллограф цифровой**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 49612402



По  
МГ  
  
Ча  
ди  
  
Ко  
на  
  
Ти  
ос  
  
По

## Описание Aktakom ADS-6124H

Серия цифровых осциллографов АКТАКОМ ADS-6xxx представляют собой уникальные приборы сочетающие непревзойденную функциональность, высокие технические характеристики и доступную цену.

Четырехканальный осциллограф ADS-6124H имеет максимальную полосу пропускания до 200 МГц, большую глубину записи до 40 миллионов точек, высокую скорость захвата осциллограмм до 70000 осц./сек. Уже в штатной комплектации модель имеет сенсорный цветной тачскрин дисплей с управлением жестами и разрешением 1024 x 768 точек.

Традиционно для осциллографов Актаком с индексами "H" в модели ADS-6124H используется высокопроизводительный АЦП с разрядностью 14 бит, что позволяет существенно улучшить разрешение по сравнению с 8-ми разрядными АЦП. Естественно, что полоса пропускания при таком разрешении АЦП существенно сократится, поэтому в приборах предусмотрена возможность перехода на 8-ми битный режим работы.

Цифровой осциллограф ADS-6124H имеет возможность запуска и анализа сигналов последовательных шин I<sup>2</sup>C, SPI, RS-232, CAN. Данный анализатор протоколов является штатной функцией.

Расширить функциональные возможности осциллографа цифрового ADS-6124H можно также за счет следующих опций:

- цифровой мультиметр (4000 отсчетов) ADS-6000DMM - опция встроенного мультиметра;
- VGA и AV выход (опция ADS-6000VGA);
- батарейное питание (XDS батарея).

## Характеристики Aktakom ADS-6124H

Параметр	Значение
Полоса пропускания	200 МГц
Количество каналов	4
Скорость захвата осциллограмм	70 000 осц/сек
<b>Регистрация</b>	
Режим	Обычный, пиковый детектор, усреднение
Максимальная дискретизация (реальное время)	1 Гвыб/сек
<b>Вход</b>	
Связь по входу	открытый, закрытый, земля
Входной импеданс	1 МОм±2% в параллель 15 пФ±5 пФ
Учет ослабления пробников	0,001X - 1000X, шаг 1-2-5
Максимальное входное напряжение	1 МОм: ≤300 Вкв
Ограничение полосы пропускания	20 МГц, полный диапазон
Изолированность каналов	50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1
Задержка между каналами (типичное)	150 пс
<b>Параметры горизонтальной системы</b>	
Интерполяция	sin (x)/x
Глубина записи	40 М точек
Коэффициент развертки	1 нс/дел ~ 1000 с/дел, с шагом 1~2~5
Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц)	однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0,6 нс) усреднение >16: ±(время выборки + 1ppm × измеренное значение + 0,4 нс)
Погрешность времени выборки и времени задержки	±1 ppm
<b>Параметры вертикальной системы</b>	
Вертикальное разрешение	8/12/14 бит

Параметр	Значение
Вертикальное отклонение	1 мВ/дел ~ 10 В/дел
Диапазон смещения	±2 В (1 мВ/дел ~ 50 мВ/дел) ±20 В (100 мВ/дел ~ 1 В/дел) ±200 В (2 В/дел ~ 10 В/дел)
Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала	100 МГц
Низкочастотный предел	≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB)
Время нарастания	≤3,5 нс (типичное)
Погрешность коэффициента усиления	±3%
Погрешность коэффициента усиления (усреднения)	Усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0,05 дел) для ΔV
<b>Измерения</b>	
Курсорные	ΔV и ΔT между курсорами, авто
Автоматические	Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Week RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Phase A→B ↑, Phase A→B↓, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Duty Cycle, Delay A→B ↑, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edges Count, Area, Cycle Area
Математические операции	+, -, *, /, БПФ
Сохранение во внутреннюю память	100 осциллограмм
Фигуры Лиссажу (X-Y)	Диапазон: полный Сдвиг фаз: ±3 градуса
<b>Частотомер</b>	
Диапазон	2 Гц - полный диапазон
Разрядность	6 цифр
Тип запуска	Фронт, однократный запуск
Декодирование сигналов последовательных шин	I <sup>2</sup> C, SPI, RS-232, CAN
<b>Система запуска</b>	
Тип запуска	Фронт, импульс, видео, скорость нарастания, рант, окно, по истечению времени, N фронт, логический шаблон I <sup>2</sup> C, SPI, RS-232, CAN
Режим запуска	Авто, обычный, однократный
Блокировка уровня запуска	100 нс ~ 10 с
Диапазон уровня запуска	±5 делений от центра экрана
Чувствительность уровня запуска	±0.3 деления
Запуск по фронту	нарастающий, спадающий
<b>Запуск по длительности импульса</b>	
Условие запуска	положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, =
Диапазон установок	30 нс ~ 10 с
<b>Запуск по ранту</b>	
Условие запуска	положительная или отрицательная полярность: >, <, =
Диапазон установок	30 нс ~ 10 с
<b>Запуск по окну</b>	
Фронт	нарастающий, спадающий
Позиция запуска	Вход, выход, время
Ширина окна	30 нс ~ 10 с
<b>Запуск по N фронту</b>	
Тип фронта	нарастающий, спадающий
Время	30 нс ~ 10 с
Номер фронта	1 ~ 128
<b>Скорость нарастания</b>	
Скорость сигнала	положительная или отрицательная полярность: >, <, =
Условие запуска	30 нс ~ 10 с
<b>Запуск по видеосигналу</b>	
Система	NTSC, PAL и SECAM
Выбор линии	1 - 525 NTSC 1 - 625 PAL/SECAM
<b>Запуск по логическому шаблону</b>	
Условие	AND, OR, XNOR, XOR
Условие задержки	H, L, X, нарастающий фронт, спадающий фронт
Выход	запуск при переходе на True с False, при переходе на False с True, когда условие True больше, меньше или равно установленному времени
<b>Запуск по истечению времени (TimeOut)</b>	
Фронт	нарастающий, спадающий
Установка времени	30 нс ~ 10 с
<b>RS-232 запуск</b>	

Параметр	Значение
Полярность	положительная, инвентированная
Условие запуска	Start, Error, Check Error, Data
Скорость	стандартная, пользовательская (0 - 1000000)
Разрядность	5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit
<b>PC запуск</b>	
Условие запуска	Start, Restart, Stop, ACK Lost, Address, Data, Addr/Data
Разрядность адреса	7 бит, 8 бит, 10 бит
Диапазон	0 - 127, 0 - 255, 0 - 1023
Длина	1 ~ 5 байт
<b>SPI запуск</b>	
Условие	TimeOut
Значение удержания	30 нс ~ 10 нс
Разрядность	4 бит ~ 32 бит
Установка	H, L, X
<b>Цифровой мультиметр (Опция)</b>	
Разрешение дисплея	3 3/4 разрядов (4000 отсчетов)
Входной импеданс	10 МОм
Измерение постоянного напряжения	Диапазоны: 400 мВ/4 В/400 В Точность: ±(1% + 1 е.м.р.) Максимальное напряжение на входе: 1000 В
Измерение переменного напряжения	Диапазоны: 4 В/40 В/400 В Точность: ±(1% + 3 е.м.р.) Максимальное напряжение на входе: 750 В Частотный диапазон: 40 Гц ~ 400 Гц
Измерение постоянного тока	Диапазоны: 40 мА/400 мА/10 А Точность: ±(1,5% + 1 е.м.р.) диапазон 40 мА/400 мА; ±(3% + 3 е.м.р.) диапазон 10 А
Измерение переменного тока	Диапазоны: 40 мА/400 мА/10 А Точность: ±(1,5% + 3 е.м.р.) диапазон 40 мА; ±(2% + 1 е.м.р.) диапазон 400 мА; ±(3% + 3 е.м.р.) диапазон 10 А
Сопротивление	Диапазоны: 400 Ом/4 кОм ~ 40 МОм Точность: ±(1% + 3 е.м.р.) диапазон 400 Ом; ±(1% + 1 е.м.р.) д4 кОм ~ 40 МОм
Емкость	Диапазон: 51.2 нФ ~ 100 мкФ Точность: ±(3% + 3 е.м.р.)
Тест диодов	0 В ~ 1.5 В
Неразрывность цепи	<50 Ом (±30 Ом) звуковой сигнал
<b>Дисплей</b>	
Тип дисплея	диагональ 8" , ЖК, сенсорный IPS 1024 x 768
Количество цветов	65536 цветов
Послесвечение	1 сек, 2 сек, 5 сек, бесконечно, отключено. Отображение цветом поддерживается.
<b>Выход для компенсации пробника</b>	
Выходное напряжение (типичное)	амплитуда 5 В на нагрузке больше 1 МОм
Частота (типичное)	Меандр 1 кГц
<b>Интерфейс</b>	
Для связи с ПК	USB host, USB device, PictBridge, LAN, Trig Out (Pass/Fail)
Сохранение	USB (форматы файлов *.bmp и *.bin)
Видеовыход (опция)	VGA+ AV порты (опция)
<b>Питание</b>	
Напряжение	100 ~ 240 Вэфф. AC, 50/60 Гц, CAT II
Потребляемая мощность	<24 Вт
предохранитель	2 А, Т тип, 250 В
Батарейное питание (опция)	3,7 В; 13200 мАч
<b>Массо-габаритные параметры</b>	
Габаритные размеры (Д*В*Г)	340 мм x 177 мм x 95 мм
Вес	Около 2.6 кг

## Комплектация Aktacom ADS-6124H

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф цифровой ADS-6124H	1
2.	Осциллографические щупы с переключателем 1X/10X	4
3.	Сетевой кабель	1
4.	USB кабель для подключения к ПК	1
5.	Руководство по эксплуатации (краткая инструкция)	1
6.	Комплект для подстройки пробников	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**