



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (ПИТАНИЕ)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43561300



Напряжение _____

Ток _____

Мощность _____

Количество каналов _____

Подключение к ПК _____

Питание _____

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-5613:

- 3 регулируемых канала;
- Максимальная мощность (общая): 378 Вт;
- Максимальная мощность на канал: 180 Вт (канал 1 и 2), 18 Вт (канал 3);
- Возможность отключения нагрузки по каждому каналу;
- Возможность последовательного и параллельного соединения каналов;
- Трекинг режим;
- Режимы стабилизации напряжения и тока;
- Защита по току, по напряжению;
- Интеллектуальная система охлаждения;
- Программирование работы по списку (тайминг) 100 групп;
- Функция регистратора данных с записью выходных параметров (напряжение, ток) и их отображение в графическом виде;
- Память регистратора 10 К точек (напряжение, ток, мощность);
- Интерфейсы USB-host, USB-device, RS-232, LAN;
- Поддержка SCPI команд, программирования в LabView.

Характеристики Aktakom APS-5613

| Параметр | | Канал 1/Канал 2 | | Канал 3 |
|---|------------|--|-----------------------|---------|
| Выходные параметры | Напряжение | Независимый режим работы каналов/ Параллельное соединение каналов | 0...30 В | 0...6 В |
| | | Последовательное соединение каналов | 0...60 В | |
| | Ток | Независимый режим работы каналов/ Последовательное соединение каналов | 0...6 А | 0...3 А |
| | | Параллельное соединение каналов | 0...12 А | |
| Нестабильность по сети | Напряжение | ≤0,01% + 3 мВ | | |
| | Ток | ≤0,01% + 3 мА | | |
| Нестабильность по нагрузке | Напряжение | ≤0,01% + 3 мВ | | |
| | Ток | ≤0,01% + 3 мА | | |
| Пульсации и шум (20 Гц...20 МГц) | Напряжение | ≤4 мВп-п, ≤1 мВскз | ≤3 мВп-п, ≤1 мВскз | |
| | Ток | ≤5 мАскз | ≤4 мАскз | |
| Разрешение установки | Напряжение | 1 мВ | | |
| | Ток | 1 мА | | |
| Погрешность установки (25 °C ±5 °C) | Напряжение | ≤0,03% + 10 мВ | | |
| | Ток | ≤0,1% + 8 мА | ≤0,01% + 5 мА | |
| Разрешение считывания | Напряжение | 1 мВ | | |
| | Ток | 1 мА | | |
| Погрешность считывания (25 °C ±5 °C) | Напряжение | ≤0,03% + 10 мВ | | |
| | Ток | ≤0,1% + 8 мА | ≤0,01% + 5 мА | |

Комплектация Aktakom APS-5613

| № | Наименование | Количество |
|----|-----------------------------|------------|
| 1. | Источник питания APS-5613 | 1 |
| 2. | Кабель питания | 1 |
| 3. | Кабель USB | 1 |
| 4. | Предохранитель | 1 |
| 5. | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83