



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205920



Описание Trotec BX11

Баттметр Trotec BX11 - полноценная миниатюрная станция для измерения затрат на электроэнергию, позволяет быстро обнаружить потери в офисе или дома.

Запрограммированное в соответствии с потребностями, устройство просто подключается между розеткой и потребителем энергии и сразу отображает текущее потребление энергии в виде активной мощности в ваттах или непосредственно в денежном эквиваленте. Для точного расчета затрат в устройстве можно сохранить два тарифа на электроэнергию, например, дневной и ночной. Благодаря встроенным цифровым часам с функцией календаря всегда учитывается правильный тариф, соответствующий времени суток. Устройство может в течение 40 дней непрерывно измерять точное энергопотребление устройств, одновременно сохраняя все данные во внутренней EEPROM.

ОСОБЕННОСТИ БАТТМЕТРА TROTEC BX11:

- Быстрое и простое измерение потребления электроэнергии;
- Индикация энергопотребления в виде активной мощности в ваттах или непосредственно в денежном эквиваленте;
- Два тарифа на электроэнергию, например, дневной и ночной;
- Изменение тарифа в зависимости от времени суток с помощью встроенных цифровых часов с функцией календаря;
- Режим записи для длительных измерений;
- Оптимальное соотношение цены и качества.

Характеристики Trotec BX11

Параметр	Значение
Измерение электрической мощности	
Диапазон измерения	2 Вт ... 3680 Вт
Разрешение (шаг измерения)	0,1 Вт
Погрешность измерения	±2% или ±2 Вт (в диапазоне от 0 до 100 Вт); ±2% (в диапазоне от 100 до 3680 Вт)
Входящее (рабочее) напряжение	230 В, 50/60 Гц
Измерение потребления электроэнергии	
Диапазон записи	0,1 кВт·ч ... 999,9 кВт·ч
Минимальный шаг подсчета	0,1 кВт·ч
Максимальное время записи	9999 часов
Количество тарифов на электроэнергию	2 программируемых тарифа
Функциональные возможности	
Измерительные возможности	Расчет затрат, индикация потребленной мощности, индикация текущего тока и напряжения
Дисплей	
Тип дисплея	LCD (монокромный)
Параметры отображения	Часы, календарь
Параметры питания	
Источник питания	Батарея 3x 1,5V LR03 (тип AAA)
Источник внешнего питания	Сеть 230 В (AC), 50/60 Гц
Нагрузка, максимальная	16 А, 3680 Вт
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	Температура от +5°C до +40°C; влажность до 80% (без образования конденсата)

Ди
из

Ра

Мо

На

Пи

Ди

Параметр	Значение
Условия хранения	Температура от +5°C до +40°C; влажность до 80% (без образования конденсата)
Максимальная высота над уровнем моря	До 2000 метров над уровнем моря (только для внутренних помещений)
Категория безопасности	CAT II 2500 V
Масса-габаритные показатели	
Размеры	122 x 64 x 77 мм
Вес (нетто)	300 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP20
Материал корпуса	ABS (пластик)

Комплектация Trotec BX11

№	Наименование	Количество
1.	Ваттметр Trotec BX11	1
2.	Батарея 1,5V LR03 (тип AAA)	3
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83