



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 210-350-70-37
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205214



Мо
Ди
Пи
На
Ча
то
Со

Описание Trotec BE14

Trotect BE14 - это бесконтактный тестер фазы, позволяющий, не только быстро определять обрыв линии в кабеле, но также обнаруживать все токоведущие детали, такие как розетки, переключатели или кабельные линии. Благодаря емкостному методу обнаружение напряжения может быть выполнено бесконтактно. Как только в зоне локализации измерительного наконечника появляется напряжение, начинает мигать красный светодиод, сопровождаемый дополнительной звуковой сигнализацией. Trotec BE14 оснащен зажимом для кармана, встроенным светодиодным фонариком, для оптимального освещения темных участков измерения.

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ TROTEC BE14:

- Быстрое бесконтактное обнаружение переменного напряжения;
- Функция визуальной и звуковой сигнализации;
- Компактный дизайн в форме ручки с карманным зажимом;
- Встроенный светодиодный фонарик.

Характеристики Trotec BE14

Параметр	Значение
Детекция напряжения (АС)	
Диапазоны детекции	100 В ... 1000 В
Регулировка чувствительности	отсутствует
Частотный диапазон (АС)	50/60 Гц
Метод детекции	бесконтактный
Функциональные возможности	
Светодиодная подсветка	встроенный фонарик
Сигнализация и режимы оповещения	
Тип сигнализации	акустическая, визуальная (одноцветная)
Параметры питания	
Источник питания	батарея 2x 1,5V LR03 (тип AAA)
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от -10°C до +50°C, влажность до 95% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10°C до +50°C, влажность до 95% (без образования конденсата)
Категория безопасности	CAT IV 600 В CAT III 1000 В
Категория загрязнения	II
Сертификаты безопасности	EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-02-031
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP64
Материал корпуса	ABS (пластик)
Крепление	зажим для кармана
Масса-габаритные показатели	
Размеры	176 x 26 x 26 мм
Вес (нетто)	48,5 г

Комплектация Trotec BE14

№	Наименование	Количество
1.	Детектор напряжения Trotec BE14	1
2.	Батарея 1,5V LR03 (тип AAA)	2
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83