



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Сопротивление _____
Разрешение _____
Подсветка _____
Дисплей _____
Питание _____
Погрешность _____
Точность _____

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 6280 ТВ:

4 в 1: УЗО, сопротивление изоляции, петли тока, сопротивление цепи:

- Проверка тестеров УЗО: время отключения 150 и 30 мс
- Проверка измерителей сопротивления изоляции до 99 МОм
- Проверка измерителей петли: 0,45 ... 0,55 Ом; 1,35 ... 1,65 Ом
- Проверка измерителей сопротивления цепи до 10 МОм

Характеристики SEW 6280ТВ

Параметр	Значение		
Тест УЗО			
Начальное значение дифф. тока	10 мА	30 мА	150 мА
Время отключения	150 мс	150 мс	30 мс
Погрешность уст. времени отключения	+/- 10%		
Начальная фаза теста	Выбирается вручную: 0° или 180°		
Тест сопротивления изоляции			
Диапазон	1 МОм	9,9 МОм	99 МОм
Тестовое напряжение	100 В	500 В	1 кВ
Погрешность уст. сопротив.	+/- 1 %		
Тест петли Ф-Н			
Диапазон сопротив. петли	Петля фаза-ноль		Петля фаза-ноль + 1 МОм
Погрешность	+/- 5% (0,45 ... 0,55 Ом)		+/- 5% (1,35 ... 1,65 Ом)
Тест сопротивления цепи			
Диапазон сопротивлений	0,5 Ом	2 Ом	10 Ом
Погрешность уст. сопротив.	+/- 2 %		

Комплектация SEW 6280ТВ

№	Наименование	Количество
1.	Устройство для проверки: тестеров УЗО, измерителей петли фаза-ноль, измерителей сопротивления изоляции 6280 ТВ	1