Мера электрического сопротивления многозначная

Описание АКИП-7511

Особенности меры электрического сопротивления многозначной АКИП-7511:

- Высокоточная многозначная мера электрической ёмкости с фиксированными значениями установки 1 мкФ, 10 мкФ, 100 мкФ, 1 мФ, 10 мФ,100 мФ, 1 Ф;
- Погрешность от 0,25 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МНОГОЗНАЧНОЙ АКИП-7511:

Емкость	Погрешность %		D погрешность		Сопротивление на клеммах		E Max (Vrms) Напряжение постоянного тока не может быть применено
	100 и 120 Гц	1 кГц	100 и 120 Гц	1 кГц	ZA Ом	ZBOm	
1 мкФ	-	-	±0.001	±0.001	0.03	0.03	20
10 мкФ	0.02	0.04	±0.001	±0.001	7.0	15.5	6
100 мкФ	0.02	0.04	±0.001	±0.001	3.1	6.4	2
1 мФ	0.02	0.06	±0.001	±0.002	1.1	2.2	0.8
10 мФ	0.03	0.2	±0.001	±0.005	0.37	0.72	0.5
100 мФ	0.1	-	±0.003	-	0.13	0.23	0.25
1Ф	0.2S	-	±0.01	-	0.04	0.05	0.06

Комплектация АКИП-7511

№	Наименование	Количество
1	Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7511	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование