



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 258-80-37
Измеритель АК ИП-1602/2А

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АК ИП-1602/2А

Характеристики АК ИП-1602/2А

Число каналов	2
Диапазон воспроизведения напряжения	± 1 мкВ... ± 210 В
Диапазон воспроизведения тока	± 1 нА... $\pm 3,3$ А (DC), ± 1 нА... $\pm 10,5$ А (импульс)
Погрешность воспроизведения U/I	$\pm 0,015\%$ / $\pm 0,02\%$ (базовая)
Номинальная/ Макс. мощность	38,8 Вт
Диапазон измерений напряжения	$\pm 0,1$ мкВ... ± 200 В
Диапазон измерений тока	± 100 фА... ± 3 А (импульс ± 10 А)
Диапазон измерений сопротивления	1 мкОм...200 МОм
Схема измерения R	2 пр, 4 пр
Погрешность измерений U / I / R	$\pm 0,015\%$ / $\pm 0,02\%$ / $\pm 0,006\%$ (базовая)
Разрядность индикатора	5,5 разрядов (источник), 6,5 разрядов (измеритель)
Особенности	Двухканальный источник-измеритель. Регулируемое время измерения (10 мкс ... 4 с). Отображение на экране кривых I-V, X-t и других графиков. Встроенные выходные профили. Функция защиты OVP/ OTP. Сенсорный, графический ЖК-дисплей, диаг. 18см
Интерфейс	RS-232, USB (2), LAN

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83