



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## Указатель фаз HIOKI PD3129



Пи

На

Те  
ра

Вл

Ра

Ве

**Hioki PD3129** компактный, безопасный прибор, позволяющий определять последовательность чередования фаз, полностью изолированных проводов. Для большей безопасности оператора, прибор должен работать с изолированными проводами, исключающими контакт с металлом.

### ОСОБЕННОСТИ

- Класс электробезопасности CAT III 600 В
- Обнаружение фаз сигнализируется визуальными и звуковыми сигналами
- Определение чередования фаз на изолированных проводах
- Функция автоматического отключения питания прибора
- Индикатор батареи, начинает мигать при разряженной батарее

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                        |                                        | Значение                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функции измерений               |                                        | обнаружение фаз (положительных, отрицательных), проверка проводов на наличие напряжения (только R-S/S-T)                                                        |
| Диапазон напряжения             |                                        | от 70 до 600 В AC (50/60 Гц), (синусоидальное колебание, непрерывный ввод данных)                                                                               |
| Метод обнаружения напряжения    |                                        | метод электростатической индукции                                                                                                                               |
| Изображение сигналов            | Обнаружение фаз                        | положительная: 4 светодиода последовательно загораются в направлении вращения часовой стрелки и раздаются три коротких звуковых сигнала                         |
|                                 |                                        | отрицательная: 4 светодиода последовательно загораются в направлении противоположном вращению часовой стрелки, и раздается один продолжительный звуковой сигнал |
|                                 | Проверка провода на наличие напряжения | R-S и S-T светодиоды будут гореть если напряжение между проводами в пределах указанного диапазона напряжений                                                    |
| Функция проверки заряда батареи |                                        | если светодиод ON мигает, то батарея почти разряжена                                                                                                            |
| Условия работы                  |                                        | от 0 до 40 °C, относительная влажность не более 80 %                                                                                                            |
| Габаритные размеры, масса       |                                        | 75 × 70 × 30 мм, 0,200 кг, длина шнура 0,7 м                                                                                                                    |
| Диаметр зажимов                 |                                        | 17 мм макс. изолированный провод                                                                                                                                |
| Источник питания                |                                        | две батареи "AA", напряжение: 3 В                                                                                                                               |
| Время работы                    |                                        | примерно 70 часов                                                                                                                                               |

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- сумка для переноса,
- ремень,
- две батареи питания R6P,
- руководство по эксплуатации.