



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 800-350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АК ИП-7505/1

Особенности меры сопротивления АК ИП-7505/1:

- Программируемые меры электрического сопротивления многозначные, с функцией симулятора резистивных датчиков температуры;
- Базовая погрешность: $\pm 7 \times 10^{-5}$;
- Погрешность: $\pm 1 \times 10^{-6}$ при использовании Keysight 3458A или Fluke 8508A в качестве внешнего контроля через интерфейс GPIB;
- Диапазон установки сопротивления: от 100 мОм до 20 МОм;
- Разрешение: 1 мкОм (6 разрядов);
- Встроенная таблица датчиков RTD: PT100 и PT1000;
- 2-х или 4-х проводная схема подключения;
- Большой, цветной, сенсорный экран;
- Интерфейсы: USB, GPIB, LAN.

Характеристики АК ИП-7505/1

Тип	Мера электрического сопротивления многозначная.
Диапазон	100 мОм...20 МОм
Разрешение	1 мкОм
Базовая погрешность	$\pm 7 \times 10^{-5}$
Особенности	Погрешность $\pm 1 \times 10^{-6}$ при использовании прецизионных мультиметров Keysight 3458A или Fluke 8508A в качестве внешнего контроля через интерфейс GPIB. Большой цветной сенсорный экран. 2-х или 4-х проводная схема подключения. Встроенные таблицы для имитации термосопротивлений (RTD) PT100 и PT1000.
Интерфейс	GPIB

Комплектация АК ИП-7505/1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АК ИП-7505/1

№	Наименование	Количество
1	Мера сопротивления АК ИП-7505/1	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83