



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 276101



Ча  
та  
  
На  
та  
  
На  
та  
  
То  
та  
  
То  
та  
  
Ис  
  
От  
ин  
  
Ча  
та  
  
Со  
та  
  
Ем  
та  
  
Из  
те  
  
Те  
  
Пр  
це  
  
Ис  
пе  
  
Ск  
им  
  
Уд  
по  
  
Фу  
та  
  
Па  
  
Св  
ПК  
  
Гр  
шк  
  
Из  
РН  
  
По  
  
Вз  
  
По  
эл

#### ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS С BLUETOOTH B35T:

Мультиметр **B35T** с модулем bluetooth позволяет одному оператору контролировать измерения одновременно на нескольких объектах, с возможностью озвучки измеренных значений на мобильном устройстве.

#### ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS С BLUETOOTH B35T:

- Разрядность шкалы: 6000 отсчетов;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS;
- Постоянное напряжение: 60м/600 мВ/6/60/600/1000 В:  $\pm 0.5\%$ ;
- Переменное напряжение: 60м/600 мВ/6/60 В:  $\pm 0.8\%$ , 600/750 В:  $\pm 1.0\%$ ;
- Постоянный ток: 600мк/6м/60м/600м/6 А:  $\pm 0.8\%$ , 20 А:  $\pm 1.2\%$ ;
- Переменный ток: 600мк/6м/60м/600м/6 А:  $\pm 0.8\%$ , 20 А:  $\pm 2.0\%$ ;
- Сопротивление: 600/6к/60к/600к/6М/10 МОм:  $\pm 0.8\%$ , 60 МОм:  $\pm 2.0\%$ ;
- Емкость конденсаторов: 40н/400н/4мк/40 мкФ:  $\pm 2.5\%$ , 400мк/4000 мкФ:  $\pm 3.0\%$ ;
- Температура:  $-50^{\circ}\text{C}$  -  $400^{\circ}\text{C}$ :  $\pm 2.5\%$ ;
- Частота: 10/100/1к/10к/100к/1М/10 МГц:  $\pm 0.8\%$ ;
- Относительная скважность импульсов: 0.1% – 99.9%;
- Bluetooth модуль;
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000;
- Режим относительных измерений;
- Регистрация максимальных и минимальных значений;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Подсветка дисплея;
- Индикатор разряженной батареи;
- Графическая шкала;
- Режим автоотключения;
- Противоударный холстер.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS С BLUETOOTH В35Т:

Параметр	Значение
Разрядность шкалы	6000 отсчетов
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS	Есть
Постоянное напряжение	60м/600 мВ/6/60/600/1000 В: $\pm 0.5\%$
Переменное напряжение	60м/600 мВ/6/60 В: $\pm 0.8\%$ , 600/750 В: $\pm 1.0\%$
Постоянный ток	600мк/6м/60м/600м/6 А: $\pm 0.8\%$ , 20 А: $\pm 1.2\%$
Переменный ток	600мк/6м/60м/600м/6 А: $\pm 0.8\%$ , 20 А: $\pm 2.0\%$
Сопротивление	600/6к/60к/600к/6М/10 МОм: $\pm 0.8\%$ , 60 МОм: $\pm 2.0\%$
Емкость конденсаторов	40н/400н/4мк/40 мкФ: $\pm 2.5\%$ , 400мк/4000 мкФ: $\pm 3.0\%$
Температура	$-50^{\circ}\text{C}$ - $400^{\circ}\text{C}$ : $\pm 2.5\%$
Частота	10/100/1к/10к/100к/1М/10 МГц: $\pm 0.8\%$
Bluetooth модуль	Есть
Относительная скважность импульсов	0,1% – 99,9%
Коэффициент усиления транзисторов по току	1 - 1000
Питание	2 батареи AA 1,5 В
Габариты	185x85x30 мм
Вес	320 г

## Комплектация В35Т

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ В35Т

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр цифровой True RMS В35Т с Bluetooth	1
2	Комплект тестовых щупов	1
3	Комплект зажимов типа "крокодил"	1
4	Термопара типа-K	1
5	Сумка-чехол	1
6	Инструкция по эксплуатации	1