



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

СЕМ GD-3300

77 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481486



## Описание GD-3300

Портативный газосигнализатор GD-3300 предназначен для определения утечек взрывоопасных газов. Прибор состоит из компактного детектора с простым и понятным управлением, а также зонда, расположенного на гибком рукаве длиной 360 мм. Детектор утечки газа CO GD-3300 мгновенно реагирует на малейшие изменения концентрации угарного газа. Время отклика прибора не превышает 2-х миллисекунд, а его чувствительность составляет 10 ppm.

Детектор утечки газа GD-3300 оснащен визуальной и звуковой сигнализацией, предупреждающей вас об изменении концентрации газа в воздухе. Сигнализация газоанализатора может быть откалибрована под любые концентрации и различные виды газов (до 16 видов). Так, например, при помощи газоанализатора GD-3300 вы можете отслеживать концентрацию природного газа, пропана, бутана, керосина, бензина, аммиака, сероводорода, промышленных лаков и растворителей и других горючих газов. Питание прибора осуществляется от 3 алкалиновых батареек.

Особенности:

- Гибкий зонд, позволяющий определять утечку в труднодоступных местах
- Мгновенный отклик на изменение концентрации газа
- Визуальная и звуковая сигнализация
- Сигнализатор утечки 16 видов газа
- Регулировка чувствительности
- Длина гибкого зонда 360 мм
- Чувствительность до 50 ppm

## Характеристики GD-3300

GD-3300	
Чувствительность	50 ppm; 50 частиц на миллион (метан)
Тип датчика	Полупроводниковый
Время подготовки к работе	60 с
Время отклика	Менее 2 с (до 40% НПВК*)
Длина гибкого зонда	360 мм
Питание	3 батареи =1,5В типа R14C(B)
Время непрерывной работы	8 ч (стандартное)
Сигнализация	Визуальная, звуковая
Условия эксплуатации	0...50°C, 10...90%RH
Размеры	220x73x47 мм
Вес	500 г

## Комплектация GD-3300

- Газосигнализатор СЕМ GD-3300
- Батарея 1,5 В типа R14C(B) (3 шт.)
- Сумка
- Руководство по эксплуатации

