



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

**Fluke-123B/INT**  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



По  
МГ  
  
Ча  
ди  
  
Ко  
нат  
  
Ис  
  
По

## Описание Fluke-123B/INT

Осциллограф Fluke-123B/INT универсальный и простой в применении инструмент, предназначенный для электрических измерений и контроля формы сигнала. Подключив дополнительные датчики, вы также сможете измерять температуру и измерять число оборотов в минуту в двигателе внутреннего сгорания.

Fluke-123B/INT - отсутствует wifi модуль.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прибор выполняет измерения на частотах в диапазоне до 20 МГц при величине сигнала до 600 В, при среднеквадратичном значении до 750 В и пиковом значении до 2200В. Осциллограф Fluke-123B/INT прекрасно подходит как для наладки управляющей электроники, так и для диагностики силовых систем.

Два измерительных канала осциллографа Fluke-123B/INT позволяют вам контролировать сигналы на входе и выходе системы, или же измерять одновременно различные параметры. Например, напряжение с помощью контактного щупа и силу тока с использованием клещевого датчика. Причем переключаться в режим измерений из режима осциллографа не требуется – прибор одновременно отображает и форму сигнала, и цифровые показания его основных параметров.

Connect and View - функция, благодаря которой регулировка масштаба, установка уровня запуска и скорости развертки происходит в автоматическом режиме. Это обеспечивает стабильность отображения сигнала и комфортную работу с прибором.

Для долговременного контроля параметров систем вы можете использовать осциллограф Fluke-123B/INT в режиме регистратора, при этом фиксируемые данные сохраняются во внутренней памяти измерителя.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

От моделей предыдущего поколения осциллограф Fluke-123B/INT отличается рядом особенностей, значительно повышающих эффективность и комфортность выполнения работ:

- Цветной TFT дисплей большего размера с высоким разрешением и малым временем отклика.
- IntelliSet – технология, благодаря которой прибор может самостоятельно выбирать наиболее подходящий режим измерения, анализируя форму входящего сигнала.
- Wi-Fi адаптер для беспроводного подключения к ПК, что позволяет отказаться от мешающих проводов.
- Поддержка приложения Fluke Connect для планшетов и смартфонов позволяет считывать показания с измерителя дистанционно, оперативно их обрабатывать и анализировать непосредственно на месте выполнения работ, составлять отчеты и делиться ими с заказчиками и коллегами.

Используя осциллограф в своей работе вы сможете быстро и эффективно осуществлять обслуживание, диагностику и наладку современного промышленного оборудования и других сложных систем.

## Характеристики Fluke-123B/INT

Параметры	Значения	
Функции	Полнофункциональные осциллограф с двумя входами и мультиметр	
	Полоса пропускания осциллографа 20 МГц	
	Регистратор мультиметра и осциллографа	
Режим осциллографа (Вертикально)		
Частотная характеристика — подключение по постоянному току	без щупов и измерительных проводов (с BV120)	по постоянному току и до 20 МГц (-3 дБ)
	с экранированными измерительными проводами STL120-IV 1:1	По постоянному току и до 12,5 МГц (-3 дБ) / по постоянному току и до 20 МГц (-6 дБ)
	с щупом VP41 10:1	по постоянному току и до 20 МГц (-3 дБ)
Частотная характеристика — подключение по переменному току (спад по нижним частотам)	без щупов и измерительных проводов	<10 Гц (-3 дБ)
	с экранированными измерительными проводами STL120-IV 1:1	<10 Гц (-3 дБ)
	с щупом VP41 10:1	<10 Гц (-3 дБ)

Параметры	Значения	
Время нарастания, без учета влияния щупов, измерительных проводов	<8,75 нс	
Входной импеданс	без щупов и измерительных проводов	1 МОм/20 пФ
	с BV120	1 МОм/24 пФ
	с экранированными измерительными проводами STL120-IV 1:1	1 МОм/230 пФ
	с датчиком VP41 10:1	5 МОм/15,5 пФ
Чувствительность	от 5 мВ до 200 В/деление	
Аналоговый ограничитель полосы пропускания	10 кГц	
Режимы отображения	A, -A, B, -B	
Макс. напряжение на входах А и В	постоянное, с измерительными проводами или с щупом VP41	600 В (среднеквадратичное) CAT IV, 750 В (среднеквадратичное) максимальное напряжение.
	с BV120	600 В (среднеквадратичное)
Макс. плавающее напряжение, между любой клеммой и заземлением	600 В (среднеквадратичное) CAT IV, 750 В (среднеквадратичное) до 400 Гц	
<b>Режим осциллографа (Горизонтально)</b>		
Режимы работы осциллографа	Нормальный, одиночный, развертка	
Диапазоны (в нормальном режиме)	Эквивалентная выборка	от 20 нс до 500 нс/деление,
	Выборка в реальном времени	от 1 мкс до 5 с/деление
	Одиночный (в реальном времени)	от 1 мкс до 5 с/деление
	Развертка (в реальном времени)	от 1 с до 60 с/деление
Частота дискретизации (одновременно для обоих каналов)	Равномерная дискретизация (повторяющиеся сигналы)	до 4 Гигаотсчетов в секунду
	Дискретизация в реальном масштабе времени от 1 мкс до 60 с/деление	40 Мегаотсчетов в секунду
<b>Пуск</b>		
Режим обновления экрана	В режиме автоколебаний, в режиме синхронизации	
Источник	A, B	
Чувствительность А и В	постоянный ток и до 5 МГц	0,5 деления или 5 мВ
	при 40 МГц	4 деления
Фронт	Положительный, отрицательный	
<b>Расширенные функции осциллографа</b>		
Режимы отображения	Нормальный	Регистрация импульсов до 25 нс и отображение как на аналоговом приборе с послесвечением.
	Сглаживание	Подавление шумов сигнала.
	Всплески выкл.	Не регистрирует выбросы между отсчетами
	Огибающая	Регистрация и отображение минимальных и максимальных значений сигнала во времени.
Автоматическая настройка (Connect-and-View™)	Непрерывная полностью автоматическая подстройка амплитуды, скорости развертки, уровней пуска, промежутков между пусками и выхода из режима синхронизации. Возможность ручной настройки амплитуды, скорости развертки или уровня запуска.	
<b>Измерительный прибор с двумя входами</b>		
6 Fluke Corporation Промышленные портативные осциллографы Fluke ScopeMeter® серии 120В Измерительный прибор с двумя входами Погрешность всех измерений находится в пределах ± (% от показания + количество отсчетов) в интервале от 18 °С до 28 °С.		
<b>Вход А и вход В</b>		
<b>Напряжение постоянного тока (VDC)</b>		
Диапазоны	500 мВ, 5 В, 50 В, 500 В, 750 В	
Погрешность	± (0,5 % +5 отсчетов)	
Подавление синфазной помехи (CMRR)	>100 дБ при постоянном токе, >60 дБ при 50, 60 или 400 Гц	
Отсчеты во всем диапазоне	5000 отсчетов	
<b>Истинные среднеквадратичные значения напряжения (В переменного и В переменного + постоянного тока)</b>		
Диапазоны	500 мВ, 5 В, 50 В, 500 В, 750 В	
Погрешность в пределах от 5 % до 100 % диапазона (подключение по постоянному току)	от постоянного тока до 60 Гц (В переменного + постоянного тока)	± (1 % +10 отсчетов)
	от 1 до 60 Гц (В переменного тока)	± (1 % +10 отсчетов)
Погрешность в пределах от 5 % до 100 % диапазона (подключение по переменному или по постоянному току)	от 60 Гц до 20 кГц	± (2,5 % +15 отсчетов)
Подавление постоянной составляющей (только для напряжения переменного тока)	>50 дБ	
Подавление синфазной помехи (CMRR)	>100 дБ для постоянного тока	
	>60 дБ при 50, 60 или 400 Гц	
Отсчеты во всем диапазоне	5000 отсчетов, показание прибора не зависит от коэффициента амплитуды сигнала.	
<b>Пик</b>		
Режимы	Максимальное пиковое значение, минимальное пиковое значение или размах	
Диапазоны	500 мВ, 5 В, 50 В, 500 В, 2 200 В	

Параметры		Значения	
Погрешность	Погрешность, максимальное или минимальное пиковое значение	5 % от диапазона	
	Погрешность, размах сигнала	10 % от диапазона	
Показание во всем диапазоне		500 отсчетов	
<b>Частота (Гц)</b>			
Диапазоны		123В: 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц, 10 МГц и 50 МГц	
Диапазон частот		от 15 Гц (1 Гц) до 50 МГц при непрерывной автоматической подстройке	
Погрешность в диапазоне от 1 Гц до 1 МГц		± (0,5 % +2 отсчетов)	
Показание во всем диапазоне		10000 отсчетов	
<b>Число оборотов в минуту</b>			
Максимальное показание		50,00 тыс. об./мин.	
Погрешность		± (0,5 % +2 отсчетов)	
<b>Рабочий цикл (ИМПУЛЬС)</b>			
Диапазон		от 2 % до 98 %	
Диапазон частот		от 15 Гц (1 Гц) до 30 МГц при непрерывной автоматической настройке	
<b>Рабочий цикл (PULSE)</b>			
Диапазон частот		от 15 Гц (1 Гц) до 30 МГц при непрерывной автоматической настройке	
Отсчеты во всем диапазоне		1000 отсчетов	
<b>Сила тока (АМР)</b>			
С токовыми клещами	Диапазоны	такие же, как для напряжения постоянного, переменного тока, переменного + постоянного тока или ПИКОВОГО (PEAK) значения	
	Коэффициенты усиления	0,1 мВ/А, 1 мВ/А, 10 мВ/А, 100 мВ/А, 400 мВ/А, 1 В/А, 10 мВ/мА	
	Погрешность	такая же, как для напряжения постоянного, переменного, переменного + постоянного тока или ПИКОВОГО (PEAK) значения (добавить погрешность токовых клещей)	
<b>Температура (TEMP) с дополнительным датчиком температуры</b>			
Диапазон		200 °С/деление (200 °F/деление)	
Коэффициент усиления		1 мВ/°С и 1 мВ/°F	
Погрешность		такая же, как для напряжения постоянного тока (добавить погрешность датчика температуры)	
<b>Децибелы (дБ)</b>			
0 дБВ		1 В	
0 дБм (600 Ом / 50 Ом)		1 мВт соответствует 600 Ом или 50 Ом	
дБ напряжения		Напряжение постоянного, переменного или переменного + постоянного тока	
Показания во всем диапазоне		1000 отсчетов	
<b>Коэффициент амплитуды (CREST)</b>			
Диапазон		1–10	
Показание во всем диапазоне		90 отсчетов	
<b>Фаза</b>			
Режимы		от А к В, от В к А	
Диапазон		от 0 до 359 градусов	
Разрешение		1 градус	
<b>Напряжение ШИМ</b>			
Назначение		измерение сигналов с широтно-импульсной модуляцией, например, на выходе инвертора электропривода	
Принцип действия		показания соответствуют эффективному напряжению, вычисляемому путем усреднения отсчетов по целому числу периодов основной частоты	
Погрешность		Как при измерении среднеквадратичного значения напряжения для синусоидальных сигналов	
Между входом А и общей шиной			
<b>Ом (Ω)</b>			
Диапазоны		500 Ом, 5 кОм, 50 кОм, 500 кОм, 5 МОм, 30 МОм	
Погрешность		± (0,6% + 5 отсчетов) 50 Ом ± (2% + 20 отсчетов)	
Показание во всем диапазоне		от 50 Ом до 5 МОм — 5 000 отсчетов, 30 МОм — 3 000 отсчетов	
Измерительный ток		от 0,5 мА до 50 нА, уменьшается с ростом предела измерений	
Напряжение разомкнутой цепи		<4 В	
<b>Проверка целостности цепей (Cont)</b>			
Звуковой сигнал		<(30 Ом ± 5 Ом) в диапазоне 50 Ом	
Измерительный ток		0,5 мА	
Обнаружение коротких замыканий		≥1 мс	
<b>Диод</b>			
Измерительное напряжение	при 0,5 мА	>2,8 В	
	при разомкнутой цепи	<4 В	
Измерительный ток		0,5 мА	
Полярность		+ на входе А, - на общем проводе COM	
<b>Емкость (CAP)</b>			

Параметры		Значения	
Диапазоны	50 нФ, 500 нФ, 5 мкФ, 50 мкФ, 500 мкФ		
Показание во всем диапазоне	5000 отсчетов		
Измерительный ток	от 500 нА до 0,5 мА, возрастает с ростом предела измерений		
Дополнительные функции измерений			
Установка нуля	Устанавливает фактическое значение в качестве эталонного		
Режим AutoHold (на входе А)	Фиксирует и сохраняет стабильные результаты измерения. При обнаружении стабильных показаний подается звуковой сигнал. Функция AutoHold работает с основным результатом измерения, с пороговыми значениями 1 В (размаха) для сигналов переменного и 100 мВ для сигналов постоянного тока.		
С фиксированной десятичной точкой	Активируется при использовании клавиш аттенюатора.		
Регистратор			
Регистратор фиксирует результаты измерения в режиме Meter Recorder регистрации измерений или непрерывно записывает отсчеты величины сигнала в режиме Scope Recorder записи осциллограмм. Информация хранится во встроенной памяти прибора или на сменной карте памяти SD (модели 125В или 124В).			
Результаты отображаются на дисплее самописца, на экране строится график зависимости минимального и максимального значений измерений от времени или выводится форма сигнала по всем зафиксированным отсчетам.			
Результаты измерений			
Скорость измерений	Не более 2 измерений/с		
Объем записываемых данных (мин., макс., среднее значение)	2 миллиона показаний для 1 канала		
Продолжительность записи	2 недели		
Максимальное количество событий	1024		
Запись формы сигнала			
Максимальная частота дискретизации	400 тысяч отсчетов/с		
Размер встроенной памяти	Емкость записи — 400 миллионов отсчетов		
Продолжительность записи во встроенную память	15 минут с интервалом 500 мкс	11 часов с интервалом 20 мс	
Емкость карты SD для записи	1,5 миллиарда отсчетов		
Продолжительность записи на карту SD	11 часов с интервалом 500 мкс	14 дней с интервалом 20 мс	
Максимальное количество событий	64		
Прочие			
Дисплей	Тип	5,7 дюймов, цветной, активная матрица TFT	
	Разрешение	640 x 480 пикселей	
	Отображение формы сигнала на дисплее	Вертикально	10 делений по 40 пикселей
Горизонтально		12 делений по 40 пикселей	
Питание	Внешнее	через сетевой адаптер BC430	
	Входное напряжение	от 10 до 21 В постоянного тока	
	Потребляемая мощность	обычно 5 Вт	
	Входной соединитель	гнездо диаметром 5 мм	
	Внутреннее	с помощью батареи BP290	
	Питание от батареи	литиево-ионный аккумулятор 10,8 В	
	Время работы	7 часов при 50% яркости подсветки	
	Время заряда	4 часа при выключенном измерительном приборе, 7 часов при включенном измерительном приборе	
	Допустимая окружающая температура	от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) во время зарядки	
Память	Встроенная память может сохранять 20 наборов данных (формы сигналов и настроек)	Гнездо для карты памяти Micro SD с дополнительной картой памяти SD (максимальный размер — 32 Гб)	
Механические характеристики	Размер	259 x 132 x 55 мм (10,2 x 5,2 x 2,15 дюйма)	
	Масса	1,4 кг (3,2 фунта) с батареей	
Интерфейс	С оптической развязкой	Передача копий изображений на экране (растровые изображения), настроек и данных	
	USB для подключения к ПК / блокнотному ПК	через USB-адаптер/кабель OC4USB с оптической развязкой (по заказу) с помощью ПО FlukeView ® для Windows ®	
	Дополнительный WiFi-адаптер	Быстрая передача копий изображений на экране (растровые изображения), настроек и данных на ПК / блокнотный ПК, планшетный ПК, смартфон, и т. д. Прибор имеет порт USB для подсоединения трансивера WiFi. По соображениям безопасности не используйте порт USB с кабелем.	
Требования к условиям окружающей среды			
Требования к условиям окружающей среды	MIL-PRF-28800F, Класс 2		
Температура	Работа от батареи	От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)	
	Работа от сетевого адаптера	От 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)	
	Хранение	От -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F)	
Влажность (рабочая)	при температуре 0 до 10 °C (от 32 до 50 °F)	без конденсации	
	при температуре 10 до 30 °C (от 50 до 86 °F)	95 %	
	при температуре 30 до 40 °C (от 86 до 104 °F)	75 %	
	при температуре 40 до 50 °C (от 104 до 122 °F)	45 %	

Параметры	Значения	
Хранение	при температуре -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F)	без конденсации
Подъем на высоту	Эксплуатация на высоте 3 км (10 000 футов)	CAT III 600 В
	Эксплуатация на высоте 2 км (6 600 футов)	CAT IV 600 В
	Хранение	12 км (40 000 футов)
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Международные нормы	IEC 61326-1: Промышленные нормы, CISPR 11: Группа 1, класс А
	Корея (KCC)	Оборудование класса А (промышленное вещательное оборудование и оборудование связи)
	США (FCC)	47 CFR 15 подраздел В. Настоящий прибор не подлежит лицензированию согласно пункту 15.103.
Беспроводная связь с помощью с адаптера	Диапазон частот	От 2412 до 2462 МГц
	Выходная мощность	<100 мВт
Защита корпуса	IP51, согласно: EN/IEC60529	
Безопасность	Общие сведения	IEC 61010-1: Класс загрязнения 2
	Измерение	IEC 61010-2-033: CAT IV 600 В/CAT III 750 В
Макс. напряжение на входах А и В	Непосредственно на входе или с проводами	600 В (среднеквадратичное) CAT IV и ниже
	С переходником BB120 между соединителем BNC и однополюсным штекером	600 В (среднеквадратичное) и ниже
	Макс. плавающее напряжение между любой клеммой и заземлением	600 В (среднеквадратичное) C at IV, 750 В (среднеквадратичное) до 400 Гц

## Комплектация Fluke-123В/INT

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф Fluke-123В/INT	1
2.	Литиево-ионная батарея	1
3.	Зарядное устройство / сетевой адаптер	1
4.	2 экранированных измерительных провода с заземляющими проводами	1
5.	Черный измерительный провод	1
6.	Красный и синий зажимы с крючком	1
7.	Переходник соединителя BNC и однополюсного штекера и адаптер WiFi USB	1