



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## GX40 11 P ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 3 ПОЛОЖЕНИЯ В КОРПУСЕ

Артикул: GX4011P



### Описание Lovato GX40 11 P

### Характеристики Lovato GX40 11 P

Исполнение	Для двигателей, в корпусе, с рукояткой
Размеры корпуса	110 x 110 мм
Количество полюсов и схема переключения	Трехполюсный реверсивный, схема 11
Количество положений	3
Максимальная мощность двигателя (AC23A, 380 ~ 440VAC)	15 кВт
Номинальный тепловой ток I <sub>th</sub>	40 А
Номинальный рабочий ток I <sub>e</sub> (AC1/AC21A)	40 А
Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub>	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение U <sub>imp</sub>	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы M4
Тип кабельного ввода	4 x PG21
Степень защиты	IP65
Механическая износостойкость	5x10 <sup>6</sup> циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,700 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83