



EAC



СМС-25

МЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ МНОГОЗНАЧНЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Версия 1.01 ноя.2022г.

1	БЕЗОПАСНОСТЬ	3
2	НАЗНАЧЕНИЕ	4
3	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	4
4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
4.1	Основные характеристики.....	4
4.2	Метрологические и технические характеристики.....	5
5	КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
6	ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА	6
7	УТИЛИЗАЦИЯ	6
8	ПОВЕРКА МЕРЫ.....	6
9	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	7
10	СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ.....	7
11	СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ	7
12	ССЫЛКИ В ИНТЕРНЕТ.....	8

1 БЕЗОПАСНОСТЬ



В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его технико-эксплуатационные параметры, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем издании.



Перед началом эксплуатации меру необходимо выдержать в нормальных климатических условиях не менее 12 часов.



Перед началом эксплуатации меру необходимо обязательно заземлить, используя разъём  на передней панели прибора. После этого подключить сетевой кабель к соответствующему разъёму на боковой панели меры. Работа без заземления категорически запрещена.



При подаче питания к СМС от электрической сети следует размещать оборудование таким образом, чтобы не было трудностей с его отключением.

Для того чтобы гарантировать правильную работу прибора и требуемую точность результатов измерений, необходимо соблюдать следующие рекомендации:



Перед работой с прибором необходимо изучить данное Руководство, тщательно соблюдать правила защиты, а также рекомендации Изготовителя.

Применение прибора, несоответствующее указаниям Изготовителя, может быть причиной поломки прибора и источником серьёзной опасности для Пользователя.

- Прибором могут пользоваться лица, имеющие соответствующую квалификацию и допуск к данным работам;
- Во время измерений Пользователь не может иметь непосредственного контакта с открытыми частями, доступными для заземления (например, открытые металлические трубы центрального отопления, проводники заземления и т.п.); для обеспечения хорошей изоляции следует использовать соответствующую спецодежду, перчатки, обувь, изолирующие коврики и т. д.;
- Нельзя касаться открытых токоведущих частей, подключенных к электросети;
- **Недопустимо применение:**
 - прибора, повреждённого полностью или частично;
 - проводов с повреждённой изоляцией;
 - прибора, продолжительное время хранившегося в неправильных условиях (например, в сыром или холодном помещении);
- Ремонт прибора может выполняться лишь авторизованным Сервисным Центром.

Символы, отображённые на приборе:



Перед работой с прибором необходимо изучить данное Руководство, тщательно соблюдать правила защиты, а также рекомендации Изготовителя.



Клемма защитного проводника.



Декларация о соответствии ТР ТС. Прибор соответствует техническим регламентам Таможенного союза.



Сертификат об утверждении типа СИ. Прибор внесён в Государственный реестр средств измерений.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

Меры сопротивлений повышенной мощности многозначные СМС-25 предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянного и переменного тока.

Меры сопротивлений повышенной мощности СМС-25 могут применяться в качестве эталона 4-го разряда электрического сопротивления.

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Меры представляют собой настольные лабораторные приборы, содержащие 11 резистивных элементов с номинальными значениями сопротивления 0,005 Ом; 0,005 Ом; 0,01 Ом; 0,03 Ом; 0,05 Ом; 0,1 Ом; 0,3 Ом; 0,5 Ом; 1 Ом; 3 Ом; 5 Ом, соединённых последовательно. Резистивные элементы изготовлены из манганина.

На передней панели мер расположены 12 пар разъёмов для подключения измерительных проводников, в том числе, разъём защитного заземления. На боковой панели установлены два вентилятора воздушного охлаждения резисторов; тумблер, предохранитель и разъём сетевого питания системы охлаждения.

В зависимости от задействованных измерительных разъёмов резисторы мер образуют сочетания, которые позволяют получить ряд значений электрического сопротивления.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1.1 Номинальные значения воспроизводимого электрического сопротивления R , Ом

Зажимы	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	I ₈	I ₉	I ₁₀	I ₁₁
I ₀	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2	0,5	1	2	5	10
I ₁	-	0,005	0,015	0,045	0,095	0,195	0,495	0,595	1,595	4,595	9,595
I ₂	-	-	0,01	0,04	0,09	0,19	0,49	0,99	1,99	4,99	9,99
I ₃	-	-	-	0,03	0,08	0,18	0,48	0,98	1,98	4,98	9,98
I ₄	-	-	-	-	0,05	0,15	0,45	0,95	1,95	4,95	9,95
I ₅	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,9	1,9	4,9	9,9
I ₆	-	-	-	-	-	-	0,3	0,8	1,8	4,8	9,8
I ₇	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,5	4,5	9,5
I ₈	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9
I ₉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
I ₁₀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

4.1.2 Макс. допустимые значения параметров измерительного сигнала, подаваемого на измерительные разъёмы мер в случае подключения между разъёмами с номерами «0» и « $k+1$ », где k принимает значения от 0 до 10.

Зажимы	Воспроизводимое сопротивление, Ом	Максимально допустимый ток, А	Максимально допустимое напряжение, В	Максимально допустимое значение мощности, Вт
I ₀ – I ₁	0,005	25	0,125	3,13
I ₁ – I ₂	0,005	25	0,125	3,13
I ₂ – I ₃	0,01	25	0,25	6,25
I ₃ – I ₄	0,03	25	0,75	18,75
I ₄ – I ₅	0,05	25	1,25	31,25
I ₅ – I ₆	0,1	25	2,5	62,5
I ₆ – I ₇	0,3	15,8	4,75	75,0
I ₇ – I ₈	0,5	11,2	5,6	62,5
I ₈ – I ₉	1	7,9	7,9	62,5
I ₉ – I ₁₀	3	5	15	75,0
I ₁₀ – I ₁₁	5	3,6	17,7	62,5

4.1.3 Макс. допустимые значения параметров измерительного сигнала, подаваемого на измерительные разъёмы мер в случае подключения между разъёмами с номерами «0» и « k », где k принимает значения от 0 до 11.

Зажимы	Воспроизводимое сопротивление, Ом	Максимально допустимый ток, А	Максимально допустимое напряжение, В	Максимально допустимое значение мощности, Вт
I ₀ – I ₁	0,005	25	0,125	3,13
I ₀ – I ₂	0,01	25	0,25	6,25
I ₀ – I ₃	0,02	25	0,5	12,5
I ₀ – I ₄	0,05	25	1,25	31,25
I ₀ – I ₅	0,1	25	2,5	62,5
I ₀ – I ₆	0,2	25	5,0	125
I ₀ – I ₇	0,5	15,8	7,9	125
I ₀ – I ₈	1	11,2	11,2	125
I ₀ – I ₉	2	7,9	15,8	125
I ₀ – I ₁₀	5	5	25,0	125
I ₀ – I ₁₁	10	3,6	35,4	125

4.2 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон воспроизводимого сопротивления R, Ом	Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения электрического сопротивления ΔR , Ом
от 0,005 до 10	$\pm 0,005R_{\text{воспр}}$

Условия окружающей среды и другие технические данные	
Напряжение питания переменного тока частотой 50/60 Гц, В	220/230 В
Потребляемый ток, А, не более:	0,5

Габаритные размеры, мм, не более:	500 x 350 x 170
Масса, кг, не более:	12
Диапазон рабочих температур	10...30 °C
Влажность	25...80 %
Атмосферное давление	84...106,7 кПа
Диапазон температур при хранении в упаковке	5...40 °C и отн. влажности до 80% при 25 °C
Диапазон температур при хранении без упаковки	10...35 °C и отн. влажности до 80% при 35 °C
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм

5 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество	Индекс
Мера сопротивлений повышенной мощности многозначная СМС-25	1 шт.	WMRUCMC25
Руководство по эксплуатации/Паспорт	1/1 шт.	
Кабель сетевой стандарта IEC	1 шт.	
РТ-МП-378-551-2022 Методика поверки	1 шт.	

6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА



В случае нарушения правил эксплуатации оборудования, установленных Изготовителем, может ухудшиться защита, применяемая в данном приборе.

Корпус меры можно чистить мягкой влажной фланелью. Нельзя использовать растворители, абразивные чистящие средства (порошки, пасты и так далее).

Схема прибора не нуждается в чистке, за исключением гнёзд подключения измерительных проводов. Допускается чистка гнёзд подключения измерительных проводов с использованием безворсистых тампонов.

Все остальные работы по обслуживанию проводятся только в авторизированном Сервисном Центре ООО «СОНЭЛ».

Ремонт прибора осуществляется только в авторизованном Сервисном Центре.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Меру сопротивлений повышенной мощности многозначную СМС-25, предназначенную для утилизации, следует передать Производителю. В случае самостоятельной утилизации её следует проводить в соответствии с действующими правовыми нормами.

