



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

мультиметр цифровой HIOKI 3244-60



На
та

Со
та

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Очень компактный цифровой мультиметр HIOKI 3244-60 имеет размеры игровой карты и всего 9,5 мм в толщину.

Очень компактный цифровой мультиметр HIOKI 3244-60 имеет размеры игровой карты и всего 9,5 мм в толщину. Мультиметр цифровой предназначен для измерений напряжение переменного и постоянного тока до 500 В, сопротивление до 42 МОм, тестирование состояния батарей электропитания.

ОСОБЕННОСТИ

- Мультиметр всего 9,5 мм толщиной и массой 60 г
- ЖК-дисплей, макс. число 4199
- Автоматическое отключение питания
- 150 часов непрерывной работы

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Вольтметр DC	500 В, $\pm(0,7\% \text{ ИВ} + 4 \text{ е.м.р.})$
Вольтметр AC	500 В, $\pm(2,3\% \text{ ИВ} + 8 \text{ е.м.р.})$
Омметр	42 МОм, $\pm(2,0\% \text{ ИВ} + 4 \text{ е.м.р.})$
Прозвон цепи	50 Ом
Другие функции	проверка батарей 0,9...1,8 В
Защита от перегрузки, В	500 В
Категория электробезопасности	CAT II
Электропитание	одна батарея CR2032
Габаритные размеры выс. x шир. x толщ., масса	109 x 55 x 9,5 мм, 60 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- мультиметр цифровой HIOKI 3244-60,
- жесткий кейс,
- тестовые провода,
- руководство по эксплуатации.

ОПЦИИ

- 9081 шунт для измерений силы тока до 10 А

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83