



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

регистратор постоянного тока 4-20 мА



По

Тел
ра

Вл

Кл
за

Пи

Ко
ка

Ра

Ве

Компактный легкий прибор, предназначенный для измерений и регистрации значений токового сигнала 4-20 мА на заданных интервалах времени при использовании внешнего датчика.

ОСОБЕННОСТИ

- Компактный, легкий, простой в эксплуатации
- Двойной ЖК-дисплей, четкие показания
- Передача данных на ПК без прерывания измерений
- Запись в память до 60 000 показаний
- Энергонезависимая память
- Прибор всегда оставляет в памяти резервную копию данных, (это производится, на случай если новое измерение начато по ошибке)
- Специализированный софт, поставляемый с опциями LR5091 и LR5092 позволяет настроить параметры времени записи измерений: интервалы, начало и конец записи и т.д.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измеряемый параметр	токовый сигнал 4...20 мА, 0...20 мА
Количество каналов	1 канал
Диапазон измерений	постоянный ток: от -30 мА до +30 мА
Пределы допускаемой основной погрешности	$\pm(0,5 \% \text{ ИВ} + 5 \text{ в.м.р.})$ при НУ (23 ± 5) °C
Степень пылевлагозащиты	IP54 (защита от брызг)
Условия эксплуатации	от -20 °C до 70 °C, относительная влажность не более 80 %
Габаритные размеры, масса	57 × 79 × 28 мм, 0,105 кг
Электропитание	одна щелочная батарея 1,5 В тип LR6 (AA) ресурс батареи 2 года при интервале записи 1 мин

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Соединительный кабель LR9801, 1 метр
- Одна щелочная батарея 1,5 В LR6 (AA)
- Руководство по эксплуатации
- Инструкция по выполнению измерений