



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЛОЩАДЬ КОСЫХ ДВЕРЕЙ, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 63208200

Измеритель сопротивления изоляции



Ин
ко
От
ин
Пи
Ре
на
Ти
на
Ис
В
Из
со

НАЗНАЧЕНИЕ МЕГОММЕТРА AM-2082:

Измеритель сопротивления изоляции AM-2082 предназначен для измерения сопротивления изоляции и высокоомных электрических цепей при различных рабочих напряжениях при проведении наладочных и ремонтных работ, а также при лабораторных исследованиях в условиях умеренного климата.

Характеристики Актacom AM-2082

Параметр	Значение
Измерение сопротивления изоляции	до 10 ТОм
Разрешение	100 кОм
Погрешность измерения	3-10% в зависимости от установленного предела
Тестовое напряжение	10/50/100/250/500/1000 В
Индикация	Аналоговая
Выбор пределов измерений	Ручной
Скорость измерения	0,5-10 с
Встроенный компаратор	Есть
Тестирование изоляции различных электронных компонентов, мультимедийных устройств и систем	Есть
Условия эксплуатации	0-40 °С, влажность менее 90%
Габариты	272x134x304 мм
Масса	3,5 кг

Комплектация Актacom AM-2082

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления изоляции AM-2082	1
2.	Комплект измерительных проводов	2
3.	Сетевой шнур	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83