



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

Артикул: АК ИП-1362/8



На  
В  
  
То  
  
Мо  
Вт  
  
Ти  
  
Ко  
ка

## ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ АК ИП-1362/8:

- Входные параметры нагрузки: постоянное напряжение до 60 В, ток до 1000 А, мощность от 5 до 40 кВт (в зависимости от модели);
- 6 режимов работы нагрузки: стабилизация напряжения, стабилизация силы тока, стабилизация электрического сопротивления, стабилизация электрической мощности, динамический режим работы с регулируемой скоростью нарастания нагрузки (150 мкс ... 10 с), измерение тока КЗ;
- Большой ЖК-индикатор: одновременное отображение тока, напряжения, мощности (V/ A/ W - 5 разрядов);
- Дискретная установка входных параметров (непосредственный набор на клавиатуре или в пошаговом режиме);
- 4-х проводная схема подключения;
- Режим защиты от перегрева (OTP), перегрузки по току (OCP), по напряжению (OVP), по мощности (OPP);
- Режим MPPT - отслеживание точки максимальной мощности (интервал выборки от 10 мс до 2000 мс);
- Возможность параллельного подключения до 8 нагрузок, максимальная мощность 320 кВт;
- Внутренняя память 150 ячеек (профили состояний);
- Опция: тестирование BMS (плата контроля уровня заряда аккумулятора);
- Опция: Аварийная остановка, Аналоговое управление;
- Опция: интерфейс RS232, LAN, GPIB, USB (только взамен).

## Характеристики АК ИП-1362/8

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальная мощность   | 40000 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Кол-во каналов          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Максимальное напряжение | 60 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальный ток        | 1000 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тип нагрузки            | Постоянного тока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Режимы работы           | CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Динамический режим      | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Форм фактор             | Моноблок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Особенности             | Большой ЖК-индикатор, одновременное отображение тока, напряжения, мощности (5 разрядов). Динамический режим от 150 мкс. 4-х проводная схема подключения. Внутренняя память 150 ячеек. Режим MPPT - отслеживание точки максимальной мощности. Параллельное соединение нескольких (до 8) однотипных нагрузок для увеличения мощности. Опции - тестирование BMS (плата контроля уровня заряда аккумулятора), аварийная остановка, аналоговое управление. |
| ДУ (Интерфейс)          | RS-232 (опция), GPIB (опция), USB (опция), LAN (опция) - 1 слот для установки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Масса (кг)              | 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19" форм фактор         | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Комплектация АК ИП-1362/8

| №  | Наименование                                      | Количество |
|----|---------------------------------------------------|------------|
| 1. | Нагрузка электронная программируемая АК ИП-1362/8 | 1          |

