



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 824118



На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Со
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Гр
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО AM-1092:

Портативный цифровой мультиметр AM-1092 с автоматическим выбором диапазонов и имеющий графическую шкалу-32 сегмента.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО AM-1092:

- Дисплей 3199 единиц (3 3/4 разряда);
- Графическая шкала 32 сегмента;
- Базовая погрешность 0,5%;
- Измерение постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, проверка диодов, звуковая прозвонка цепи, измерение коэффициента усиления транзисторов;
- Автоматический и ручной выбор диапазона;
- Удержание показаний;
- Автоматическая индикация полярности;
- Защита от перегрузки.

Характеристики AM-1092

Параметр	Значения	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянное напряжение	100 мкВ ... 1000 В	0,5%
Переменное напряжение	1 мВ ... 600 В	0,5%
Постоянный ток	0,1 мкА ... 10 А	1,0%
Переменный ток	0,1 мкА ... 10 А	2,5%
Сопротивление	0,1 Ом ... 30 МОм	1,0%
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Дисплей	3199 единиц (3% разряда)	
Быстродействующая графическая шкала	32 сегмента	
Базовая погрешность	0,5%	
Питание	2 элемента AA по 1,5 В, автоотключение питания (без возможности отключения функции)	
Габаритные размеры	172x84x36 мм	
Масса	266 г	

Комплектация AM-1092

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр AM-1092	1
2.	Комплект измерительных щупов	1
3.	Предохранитель	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83