



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

М ДТ 113
77 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480175



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Тес

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Гри
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА CEM DT-113

Мультиметр CEM DT-113 – это многофункциональный цифровой прибор, предназначенный для удобного и точного измерения постоянного и переменного напряжения, силы тока и сопротивления в электрических цепях. Компактный и надежный, он идеально подходит для профессионалов и любителей, которым требуется быстро определить ключевые электрические параметры без использования дополнительного оборудования. С повышенной степенью защиты CAT III (до 600 В) и CAT II (до 1000 В), а также диапазоном измерения напряжения до 500 В, мультиметр DT-113 обеспечивает безопасность и точность в самых разных условиях эксплуатации. Контрастный жидкокристаллический дисплей гарантирует отличную читаемость показаний при любом освещении, а функции тестирования диодов и измерения сопротивления короткого замыкания делают этот прибор универсальным решением для диагностики электрических систем.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА CEM DT-113

- Измерение постоянного и переменного напряжения до 500 В;
- Погрешность измерения: $\pm 1,3\%$ (постоянный ток), $\pm 2,3\%$ (переменный ток);
- Измерение силы тока до 400 мА;
- Измерение сопротивления до 40 МОм;
- Функция тестирования диодов;

- Измерение сопротивления короткого замыкания;
- Контрастный жидкокристаллический дисплей для четкого отображения результатов;
- Уровень защиты: CAT III (до 600 В), CAT II (до 1000 В);
- Компактный и портативный дизайн;
- Простота и удобство в эксплуатации.

Мультиметр СЕМ DT-113 – это высоконадежный инструмент для специалистов в области электротехники, ремонта и диагностики. Благодаря своим компактным размерам, точности измерений и дополнительным функциям, таким как тест диодов и проверка короткого замыкания, он станет незаменимым помощником в работе с электрическими цепями. В комплект входят мультиметр, измерительные щупы и инструкция, что позволяет начать работу сразу после распаковки.

Мультиметр DT-113 широко применяется в электротехнике, ремонте оборудования, бытовой диагностике и других сферах, где требуется оперативное и точное измерение электрических параметров. Это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, функциональность и удобство в одном устройстве – мультиметр СЕМ DT-113 обеспечит все необходимое для эффективной работы.

Характеристики DT-113

Параметр	Значение
Напряжение постоянного тока	500 В ±(1,3% ± 2)
Напряжение переменного тока	500 В ± (2,3% ± 5)
Постоянный ток	400 мА ± (1,5% ± 2)
Переменный ток	400 мА ± (2,5% ± 5)
Сопротивление	40 МОм ± (1,0% ± 2)
Емкость	200 мкФ ± (3,0% ± 5)
Частота	9,999 МГц ± (0,8% ± 5)
Тест диода	Проверьте ток 0,6 мА
Непрерывность	Пороговое значение <50 Ом
Размеры	108 мм * 53 мм * 32 мм
Вес	102 г

Комплектация DT-113

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр DT-113	1