



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1401/2



Тип преобразования _____

Напряжение _____

Ток _____

Мощность _____

Мощность, Вт _____

Количество каналов _____

Фиксированный канал: максимальный ток _____ А

Подключение к ПК _____

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АК ИП-1401/2:

- Максимальное напряжение на канал ± 15 В;
- Максимальный ток на канал $\pm 0,1$ А;
- Максимальная мощность 1,5 Вт;
- Линейный тип преобразования;
- Возможность программирования;
- ДУ (интерфейс) LAN, USB, GPIB;
- Биполярный источник питания;
- Высокое разрешение 1 мВ/10 мкА.

Характеристики АК ИП-1401/2

Максимальное напряжение 1 канал	± 15 В
Максимальный ток 1 канал	$\pm 0,1$ А
Максимальная мощность	1,5 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	LAN, USB, опция - GPIB
19" форм фактор	Нет
Особенности	Биполярный источник питания, высокое разрешение 1 мВ/10 мкА

Комплектация АК ИП-1401/2

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания АК ИП-1401/2	1