



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43160201



На
То
На
В
То
Ко
ка
Ко
ка
Фи
ка
Ди
уп
По
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ APS-1602L:

Источник питания APS-1602L предназначен для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Применяется в ремонтных и научно-исследовательских лабораториях. 4-х проводная схема; кнопка включения/отключения нагрузки.

Характеристики Aktakom APS-1602L

Параметр	Значение
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0...60 В
Выходной ток	0...2 А
Разрешение	100 мВ / 10 мА
Интерфейсы	USB, LAN
Пulsация + шум по напряжению	1 мВ с.к.з.
Дисплей	2-х строчный ЖК индикатор
Питание	220 В
Габаритные размеры	130x190x270 мм
Вес	5,6 кг

Комплектация Aktakom APS-1602L

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-1602L с дистанционным управлением	1
2.	Сетевой кабель питания	1
3.	Набор проводов	1
4.	Руководство по эксплуатации	1