



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (ПИТАНИЯ)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43601000



Ра
На
То
На
В
То
Ко
ка
Ко
ка
По
ПК
Пу
на
Пи

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-3610:

Источник питания APS-3610 предназначен для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

- 4-х проводная схема;
- Внешняя аппаратная синхронизация (TTL уровень, активный "0") (только APS-3610LS);
- Кнопка включения/отключения нагрузки.

Характеристики Aktakom APS-3610

Параметр	Значение
Дисплей	2 LED индикатор
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0...60 В
Выходной ток	0...10 А
Интерфейсы	USB, LAN
Пulsация + шум по напряжению	3 мВ с.к.з.
Питание	220 В
Габаритные размеры	265x140x360 мм
Вес	17 кг

Комплектация Aktakom APS-3610

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-3610	1
2.	Сетевой кабель питания	1
3.	Набор проводов	1
4.	Техническая документация	1
5.	Программное обеспечение	1

